

极简风格 按键扫描

仅需要按一个按键,就可轻松地完成扫描、
复印及邮件的传递



- 按一下扫描仪上按键，就可以完成文件的扫描,并且把图档直接连接到预设的应用软件中
- 完成A4尺寸的文件扫描只需要10秒
- 高速USB2.0的接口
- TWAIN扫描驱动程序
- 捆绑应用软件包含 Avision Button Manager

外型轻薄时尚,影像品质佳

虹光推出的FB1200造型时尚具有流线型线条,配以亮丽的银灰色外观,令人耳目一新。FB1200的采用CIS技术,因此只有40mm厚,而USB 2.0的高速传输接口,使得FB1200不仅影像品质佳,速度更是快得令您满意。

更值得一提的是,FB1200多功能按键设计及捆绑的应用软件由虹光所研发的Button Manager,提供你一个非常迅速又容易的方法来扫描的工作。

我们捆绑的软件

虹光FB1200平台扫描仪随机附有 TWAIN 、扫描驱动程序,完整版的虹光按键应用软件 -Avision Button Manager Lite 3, 使用者可以利用这些软体,截取、编辑、以及管理影像档,提升影像的品质及工作的效率。

Avision' s Button Manager Lite 3 一个步骤就可以完成扫描

Button Manager Lite 3 提供你一个非常迅速又容易的方法来扫描的工作。只要轻轻按一下扫描仪上的按键,就可以完成文件的扫描,把纸张文件转为JPEG, BMP, 或 GIF 的图档格式,并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件,例如,e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件,简化了繁杂的扫描工作。

适合入门与进阶的使用者

对第一次使用 Button Manager Lite 3 的使用者来说,虹光的 Button Manager Lite 3 因为预设了三组图档格式与连结的应用软件,所以使用上一点也不需要伤脑筋。对进阶的使用者来说,虹光的Button Manager Lite 3 允许您作全面的客制化。使Button Manager Lite 3 能够完全配合你的需求。

Avision FB1200 A4 轻薄型平板扫描仪

先检查按键的设定

1.如果ButtonManager Lite 3 以及扫描仪的驱动程序已经安装完成了,如下图的「按键」图示及「按键面板」会出现在萤幕右下角。



2.选择您要检查「按键功能」小图示,再按一下滑鼠右键。「按键属性」视窗会出现并显示预设的扫描设定。



*「按键属性」视窗

- ① 按这里你可以执行更多设定
- ② 按键名称
- ③ 选择文件扫描后的图档格式
- ④ 选择此按键的扫描设定
- ⑤ 选择连结的应用软件(这就是扫描完成后会自动开启的应用软件)

选定的项目已蓝色区块来表示。如果你有不同的需求而想要改变其中的设定,请用这个视窗来变更档案格式、连结的应用软体、或其他的扫描设定。

3.检查完成后,按「确定」键离开「按键属性」对话框。

预设的按键设定

为简化你的工作,扫描仪出厂时已预先作了几项基本的按键设定,例如扫描到影像编辑应用软件、扫描到e-mail、以及扫描到打印机。以下的表格为预设的按键设定(你可以改变其中任何一个设定):

名称	连结的应用软件	预设扫描设定
E-mail	Mocrosoft Outlook Express	彩色 @100dpi, A4, BMP
Scan	Mocrosoft 画图	灰阶 @200dpi, A4, JPEG
Copy	打印机	黑白 @300dpi, A4

按下按键开始扫描

E-mail

自动执行扫描并连结到Microsoft Outlook Express。扫描图像成为电子邮件的附件。

扫描

自动执行扫描并连结到Microsoft自带的画图软件或是其他你所指定的图像编辑软件。

复印 :自动执行扫描并将扫描图像从打印机印出。

Avision FB1200 轻薄型平板扫描仪参数

扫描速度:	10 秒 (at 200 dpi, A4 size)
扫描型式:	平板式扫描
光学元件:	CIS
画素深度:	48 bits (输入) 24 bits (输出)
建议每日使用量:	每日 2,500 页
光学分辨率:	1200 dpi
光源:	LED
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400, and 600 dpi
最大纸张尺寸:	216 mm x 297 mm (8.5 in x 11.69 in)
纸张厚度及重量:	16 - 28 lb. paper
接口:	USB 2.0 (含USB线)
驱动程序:	TWAIN
档案压缩:	TIFF G4, JPEG or uncompressed output
输出档案格式:	Multi-page TIFF and JPEG, GIF, BMP.
保固时间:	一年
电力:	输入: 100-240 VAC, 50/60 Hz 输出: 24V, 2.0A
耗电量:	<30 W
尺寸:	260 x 410 x 40 mm 10.4 x 16.1 x 1.5 in.
重量:	1.5 Kg (3.3 lbs)

系统需求

- Pentium 4 或更高
- Windows® XP/ 2000 / Vista
- 128MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
- CD-ROM drive
- USB port

包装内容

- FB1200平板扫描仪
- 电源线
- USB 2.0线
- CD光盘包含:
 - 扫描仪驱动程序 (TWAIN驱动程序)
 - Avision Button Manager



The Avision scanners come with TWAIN and ISIS-compatible drivers. Avision Button Manager scans your documents directly to Adobe certified searchable PDF file!

The registered brand names and product names mentioned in this document belong to each respective holder.

Avision
www.avision.com

虹光精密工业股份有限公司
新竹科学工业园区研新一路20号
Tel: 886-3-5782388 Fax: 886-3-5777017