



## A3 大尺寸高速掃描 加速提升企業競爭力

- 掃描尺寸可達A3大尺寸
- 高速USB 2.0的傳輸介面
- 附贈應用軟體包含 Avision Button Manager V2、AvScanX、Nuance PaperPort SE 14
- 按鍵設計讓您只要按一下按鍵就可以完成掃描
- 按鍵功能預設了9個“Scan to”目的地

透過 CIS (觸控式影像感應器) 的技術, FB5000 的厚度只有 3.8 英寸, 掃描尺寸最大可支援 A3, FB5000 平台式掃描, 方便您處理不同尺寸及不規則形狀的文件, 值得一提的是 FB5000 是個操作十分方便的按鍵式掃描器, 搭配了虹光自行開發的應用軟體 - Avision Button Manager V2, 使得掃描的工作變得十分容易又輕鬆。使用者只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵, 就可以完成文件的掃描, 把紙張文件轉為 JPEG, BMP, 或 GIF 的圖檔格式, 並且把圖檔直接連接到預設的檔案夾或應用軟體, 例如, e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體, 簡化了繁雜的掃描工作。

FB5000 具有 USB 2.0 的高速傳輸埠與 A3 大尺寸的掃描功能, 結合了快速及高性能彩色平台掃描的優點, 是每天需要將大量紙張數位化的企業或政府機構的好幫手。

### 自動多張影像

FB5000 可以讓你將多張不同尺寸的文件如照片、身分證在一次掃描中, 自動裁切並產

生多張不同文件的影像。



### 我們附贈的軟體

虹光 FB5000 掃描器隨機附有 TWAIN、ISIS 掃描器驅動程式, 完整版的虹光按鍵應用軟體 - Avision Button Manager V2、虹光影像擷取應用軟體 - AvScan X 以及 Nuance PaperPort SE 14 等應用軟體, 使用者可以充分利用這些軟體, 截取、編輯、以及管理影像檔, 提升影像的品質及工作的效率。

# Avision FB5000 A3輕薄型平台掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

Button Manager提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃描，把紙張文件轉為JPEG、BMP、或GIF的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AvScan X



AvScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用 AvScan X 來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AvScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇

-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！

## Avision FB5000 A3 輕薄型平台掃描器規格

進紙方式:	平台式掃描
光學元件:	CIS (觸控式影像感應器)
紙張尺寸:	最大 297 mm x 420 mm (11.7 in x 16.5 in)
掃描速度:	6 秒 (含回程10 秒)
(Color, A3, 300 dpi)	
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
輸出檔案格式:	B&W, grayscale, 24-bit, color
附贈軟體:	Avision Button Manager V2 Avision AvScan X PaperPort SE 14
界面/驅動程式:	USB 2.0 / TWAIN, ISIS
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2.0A
耗電量:	<22W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度: 10% to 85%
噪音干擾:	待機: <32dB 使用中: <50 dB
尺寸(W x D x H):	585 x 485 x 96 mm (23 x 19.1 x 3.8 in)
重量:	7 kg (15.4 lb.)
每日建議使用量:	2,500頁

## 系統需求

- Pentium III 或以上
- Windows® XP / 2000 / Vista / 7
- 512MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
- CD-ROM drive
- USB port

## 包裝內容

- FB5000 掃描器
- 電源線
- USB 2.0線
- Quick Guide
- CD-ROM 包含:
  - 掃描器驅動程式 (TWAIN/ISIS Driver)
  - Avision Button Manager V2
  - AvScan X
  - Nuance PaperPort SE 14



我們已經盡力確保本手冊上的資訊準確。Avision對印刷或文字錯誤不負責。本文件中所提及的其他公司及產品名稱是其所有權公司的商標。其中所述協力廠商產品僅供參考，且不作任何保證及建議。Avision對於這些產品的執行效率或使用，不負任何責任。

**Avision**  
www.avision.com

虹光精密工業股份有限公司  
新竹科學工業園區研新一路20號  
Tel: 886-3-5782388 Fax: 886-3-5777017