

## 可掃描多頁文件的 行動掃描器



### 特色:

- 掃描速度可達每分鐘20頁/40個影像
- 自動進紙裝置一次最多可容納20頁的文件
- 前/后端進紙插槽，可以掃描最大厚度至 1.25 mm 的塑膠硬卡及單張最長至14英寸的文件
- 自動執行裁切及歪斜校正
- 採用發光二極體(LED)光源，不需暖機即可立即掃描!
- 按一下按鍵即可完成掃描並轉存成PDF檔、JPEG、BMP 或 GIF檔案格式並連結至指定的目的地如 e-mail、印表機、影像編輯應用軟體、雲端硬碟如Google Drive 或 Microsoft SharePoint等
- 附贈先進又實用的應用軟體包含Avision Button Manager V2、AVScan X、Nuance PaperPort 等
- 含標準的 TWAIN 及 ISIS 掃描器驅動程式
- 長文件掃描可達118英寸
- 具有自動關機設定
- 支援USB供電 (僅限AD215L)

### 具備專業性能的行動掃描器

虹光AD215系列行動掃描器不只外型輕巧，長度只有 11.8 英寸、重量只有 1.4公斤，方便攜帶，同時也是一個專業、高速的掃描器。掃描速度可達每分鐘20頁或40個影像(雙面模式)，透過卡片專用插槽，可以掃描最大厚度至 1.25 mm 的塑膠硬卡。因應行動掃描的需求，虹光 AD215系列掃描器的自動進紙裝置及卡片專用插槽皆可折疊，並採用micro USB 連接線來連接電腦，虹光 AD215系列掃描器是一個真正輕巧，讓你隨時隨地都可以達到高效率的行動掃描器。

### 高速的專業掃描器

不同於一般的行動掃描器，一次只能掃描單張的小尺寸文件，AD215系列行動掃描器的自動進紙裝置一次最多可容納20頁的文件，掃描速度高達每分鐘20頁或40個影像(雙面模式)，同時文件長度最長可支援 35.6 公分(即14英寸)，滿足使用者更多樣的需求。另外，為了提升卡片掃描的影像品質，掃描器的前端與後端皆附有卡片插槽，單張文件或含有凸字的塑膠硬卡(最大厚度至 1.25 mm)可以平整地放入插槽而獲得高品質的影像，更棒的是，你也可以選擇退紙的方向，彈性調整空間的運用。

### 具有2個退紙路徑

如果你的單面文件從掃描器的前端或是後端饋入，那麼你也可以配合辦公的桌面選擇從前端或後端退出。本系列掃描器彈性的出紙路徑可以很方便的在 TWAIN 使用者介面中選擇，讓使用者更精確地運用空間。

### 透過USB電源，提供更多方便性 (僅限AD215L)

本系列掃描器除了搭配 AC 電源供應器外，為了擴充方便性，也可以透過USB電源線從電腦取得電源，更加方便攜帶與使用。

### 方便的行動掃描功能

(僅AD215/AD215W)

本產品可以用有線或無線的方式與電腦連接起來，透過虹光專為AD215系列開發的APP，本產品可以讓你從行動裝置內下達掃描的指令，充分享受無線傳輸的樂趣與便利!



### 一個按鍵即可完成掃描

操作容易，是虹光AD215系列設計的理念之一。只要按下掃描器上的掃描(Scan)按鍵，AD215即開始掃描，將檔案轉為可搜尋PDF、JPEG、DOC、TIFF、BMP、或GIF的圖檔格式，並將檔案傳送至預先指定的目的地如e-mail、印表機、其他影像編輯應用軟體、或雲端硬碟如 Google Drive 或 Evernote 等，使文件的掃描變得輕鬆又容易!

### 隨機附贈物超所值的應用軟體

AD215系列附贈的軟體包括最新版的掃描器驅動程式 (TWAIN /ISIS)、以及其他影像編輯應用軟體包括Avision Button Manager V2、AVScan X以及 Nuance PaperPort SE 14 等。Button Manager軟體可以讓你用一個按鍵就可以掃描並建立可搜尋的PDF 檔，將掃描的影像連結到其他應用軟體如 e-mail、印表機、雲端硬碟如Evernote、Dropbox 等；AVScan X 以及 Nuance PaperPort 則是高效率的影像處理及文件管理工具，使你的掃描工作更加順暢!

一個步驟就可以完成掃瞄  
-Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃瞄的工作。只要輕輕按一下掃瞄器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃瞄，把紙張文件轉為JPEG、BMP、或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃瞄工作。

管理數位文件最理想的工具  
-Avision AvScan X



AvScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃瞄的時間。使用AvScan X 來掃瞄文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃瞄時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。AvScan X 是一個智能型掃瞄文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇  
-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avision Button Manager V2

AVScan X



|                |  |        |        |        |
|----------------|--|--------|--------|--------|
| 規格             | AD215/ AD215W/ AD215U/ AD215L  |        |        |        |
| 進紙方式:          | 自動進紙，一次可放20頁   |        |        |        |
| 光學元件:          | CIS 影像感應器  |        |        |        |
| 掃瞄尺寸:          | 最小: 70 x 70 mm<br>最大: 216 x 356 mm   |        |        |        |
| 掃瞄速度           | 20 PPM / 40 IPM (Color, A4, 200 dpi)<br>15 PPM / 30 IPM (Color, A4, 300 dpi)<br>8 PPM / 16 IPM (Color, A4, 300 dpi, USB Bus Power, AD215U) |        |        |        |
| 紙張厚度:          | (自動進紙器) 27~120g/m <sup>2</sup> (7~31 lb.)<br>(前端/後端進紙匣) 27~413 g/m <sup>2</sup> (7~110 lb.)  |        |        |        |
| 塑膠卡片厚度:        | Up to 1.25 mm  |        |        |        |
| 長紙張模式:         | 3000 mm  |        |        |        |
| 光學解析度:         | 600 dpi  |        |        |        |
| 輸出解析度:         | 75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi  |        |        |        |
| 輸出檔案格式:        | B/W, greyscale, 24-bit color   |        |        |        |
| 支援檔案格式:        | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF<br>Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS,<br>DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.                |        |        |        |
| 附贈軟體:          | Avision Button Manager V2,<br>Avision AVScan X, PaperPort SE 14  |        |        |        |
| 介面/驅動程式:       | USB 2.0 / TWAIN, ISIS  |        |        |        |
| 電源供應:          | 輸入: 100-240 VAC, 50/60 Hz<br>輸出: 24V, 1.0A   |        |        |        |
| 環境條件:          | 操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F)<br>操作溼度: 10% to 85%  |        |        |        |
| 尺寸(W x D x H): | 299 x 104 x 74 mm  |        |        |        |
| 重量:            | 1.4 kg   |        |        |        |
| 每日建議使用量:       | 1,000 頁  |        |        |        |
| 重疊進紙偵測:        | 超音波 (AD215/ AD215U)  |        |        |        |
| 耗電量:           | AD215  | AD215W | AD215U | AD215L |
| 操作             | 9.84W  | 9.84W  | 9.84W  | 9.12W  |
| 就緒             | 6.1W   | 6.1W   | 6.1W   | 5.88W  |
| 節電             | 2.59W  | 2.59W  | 2.59W  | 2.51W  |
| 關機             | 0.25W  | 0.25W  | 0.25W  | 0.42W  |

我們已盡力確保本手冊上的資訊準確，Avision對印刷或文字錯誤不負責。上述配置僅供參考，具體配置請參閱產品說明書。所有產品介紹內容，應以實際產品為準。所有產品介紹內容，應以實際產品為準。所有產品介紹內容，應以實際產品為準。

|  |
|--|
| 系統需求   |
| CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher   |
| Memory: 1GB (32bit Windows)<br>2GB (64bit Windows)                             |
| DVD-ROM: DVD ROM Drive   |
| USB: USB2.0 Port (USB3.0 Compatible)   |
| Windows® Operating System:<br>Windows® XP SP3, Vista, 7, 8.x, 10 (32 & 64 bit) |
| 包裝內容   |
| 掃瞄器  |
| 電源線  |
| Quick Guide  |
| USB 2.0 線  |
| CD-ROM includes:   |
| -掃瞄器驅動程式<br>(TWAIN/ISIS Driver)  |
| -Avision Button Manager V2   |
| -Avision AVScan X  |
| -Nuance PaperPort SE 14  |



**Avision**  
www.avision.com

### 系列機種功能差異表

| 型號               | AD215 | AD215W | AD215U | AD215L           |
|------------------|-------|--------|--------|------------------|
| 功能               |       |        |        |                  |
| 超音波感測            | YES   | NO     | YES    | NO               |
| Wi-Fi            | YES   | YES    | NO     | NO               |
| 電源轉接器/<br>USB 供電 | 電源轉接器 | 電源轉接器  | 電源轉接器  | 電源轉接器/<br>USB 供電 |