

快速、性能优越的 专业文件扫描仪



特色:

- 自动馈纸扫描速度达到每分钟 80页或 160个影像(全彩/分辨率200 dpi)
- 先进的磨擦轮技术提升分纸能力，确保多页进纸更顺畅
- 自动馈纸器与平台皆支持文件长度到 14吋
- 采用发光二极管(LED)光源，不需暖机即可立即扫描!
- 超声波侦测进纸是否重张、避免漏扫
- 按键软件 Button Manager V2提供您扫描、OCR (文字辨识)、复印、E-mail、存盘、连结应用软件、或将影像传送至云端服务器(包括Google Drive、微软SharePoint、或FTP)等功能，并允许进阶用户更改喜好设定
- 透过捆绑软件 Button Manager V2，按下扫描按键可将影像文字转换成可编辑的文字，并将文字直接贴入您的文字编辑软件(如Microsoft Word)
- 自动馈纸支持长文件扫描，最长达118吋 (300公分)
- 具有自动关机设定

虹光推出一个新一代的文文件扫描仪

虹光公司今日推出一个新一代的文文件扫描仪 - AD250F，巧妙地整合了自动馈纸与平板扫描仪的功能，扫描速度达到每分钟80页或160个影像(双面模式)，多功能的设计不仅使扫描仪发挥了最大的价值，也满足了用户各种不同的需求。

创新地结合自动馈纸与平板扫描的优点

虹光 AD250F文件扫描器具有多种创新的功能，在简洁与精巧的外型下，扫描速度可达到每分钟 80页(A4, 200 dpi, 彩色/黑白)或 160个影像(双面模式)，节省你的空间与预算。有别于一般的自动馈纸扫描仪只提供自动馈纸的功能，却忽略了自动馈纸器无法扫描厚重及不规则尺寸文件的需求，虹光AD250F完美地结合自动馈纸与平板扫描仪的优点，提供使用者更多的便利。

适合扫描文件及塑料硬卡

由于先进的直通走纸路径与优异的图像处理技术，不同尺寸及厚度的文件包括纸张及塑料硬卡等，可以同时放进自动馈纸器中扫描，并且根据实际尺寸逐一裁切以及校正歪斜的角度，提升扫描的质量与效率。扫描范围从小如单据 (50 x 50公厘/ 2 x 2英吋) 到商用文件(242 x 356公厘/ 9.5 x 14英吋)的均可扫描。另外自动馈纸器可以容纳厚度介于27~413g/m² (7~110 lb.)的纸张，甚至有凸字的塑料卡如信用卡、身份证、驾照、会员卡等(厚度小于1.25公厘)，都可以平稳地扫描，既迅速又不会伤害纸张及卡片。

适合大量文件的数字化

透过一次可容纳100页的自动馈纸器，虹光 AD250F文文件扫描仪每天可以扫描最大至 11,000张的文件。这个数据告诉你虹光 AD250F是针对每天需要扫描大量文件的公司行号如文件管理中心、图书馆、金融机构、及各大中小企业而设计的。

采用节能减碳的发光二极管(LED)技术

虹光 AD250F是一台双面及高速的文文件扫描仪。但同时它的设计也是符合绿色环保的世界趋势。AD250F采用发光二极管(LED)光源，不仅不会像传统扫描仪使用CCFL 冷阴极灯管释放对人体有害的水银，同时，更省电而不占空间，开机后可以立刻使用，不需要任何暖机时间!

支持报表纸最大至 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.)

与前一代机种比较起来，AD250 F 具有独特及创新的设计 - 透过加大的馈纸槽，可支持报表宽度至 242 mm (9.5 in.)。一般的文文件扫描仪只可以接受宽度不大于216 mm (8.5 in.) 的文件，此加宽型设计使得AD250 F 更具竞争力，适合更多样尺寸的文件。

我们捆绑的软件

虹光AD250 F 随机捆绑有 TWAIN、ISIS、WIA 扫描仪驱动程序，完整版的按键应用软件 - Avison Button Manager V2、AVScan X等应用软件，使用者可以充分利用这些软件，截取、编辑、以及管理图像文件，提升影像的质量及工作的效率。

Avision | AD250F 专业文件扫描仪

一个步骤就可以完成扫描
-Avision Button Manager V2



Avision's Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。 只要轻轻单击扫描仪上的「扫描」按键，就可以完成文件的扫描，把纸张文件转为 JPEG、BMP、TIFF、PDF 或 GIF 的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如：e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

管理数码文件最理想的工具
-Avision AVScan X



AVScan X

将文件影像化是管理数码文件的第一步。 如果影像质量不好，可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题，例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果，以及增加你需要重新扫描的时间。使用 AVScan X 来扫描文件，透过各种适当的设定，可以确保文件在扫描时，得到最佳的质量，并更有效地作进一步的处理。

AVScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案，它具有多种先进的功能，可以将文件数码化并将档有效地转化为可搜寻的档案，方便日后的查询，是管理数码化文件最理想的工具。

虹光 Network Box APP



虹光 Network Box APP

虹光新型网络盒 (选配件) – 可以让你将虹光扫描仪提升为一无线 (Wi-Fi) 或有线的网络扫描仪，使得在网络(LAN)内的计算机或行动装置(如平板电脑、或智能型手机)可以经由有线或无线的方式与扫描仪连接并获取扫描的影像。

当 Network Box APP 安装在你的行动装置后，你可以使用这个行动装置来下达扫描的指令，并从网络扫描仪中接收扫描的影像。同时为了配合各式各样的文件，你也可以使用 Network Box APP 来修改扫描的设定以使得得到最佳的影像质量。



AVScan X



(选配)

Avision AD250F 产品技术参数

进纸方式:	自动馈纸加平板,一次可放100页
光学组件:	CCD 影像传感器
光源:	LED
塑料卡片厚度:	Up to 1.25 mm
长纸张模式:	3000 mm (118 in.)
自动馈纸纸张尺寸:	最大 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) 最小 50 x 50 mm (2 x 2 in.)
平板纸张尺寸:	最大 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)
自动馈纸扫描速度:	80 PPM/160 IPM (color, A4, 200 dpi) 50 PPM/100 IPM (color, A4, 300 dpi)
平板扫描速度:	5 秒 (包含回程:7秒) (color, A4, 200 dpi) 5 秒 (包含回程:7秒) (color, A4, 300 dpi)
纸张厚度:	28~413 g/m ² (7~110 lb.)
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
输出文件格式:	B/W, greyscale, 24-bit color
支持文件格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
捆绑软件:	Avision Button Manager V2, Avision AVScan X
接口/驱动程序:	USB 2.0 / TWAIN, ISIS
电源供应:	输入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 输出: 24V, 2A
能耗:	操作: <43 W 就绪: <13 W 节电: <1.7 W 关机: <0.24 W
环境条件:	操作温度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作湿度: 10% to 85%
噪音干扰:	操作: <50 dB 就绪: <45 dB
尺寸(W x D x H):	最大: 809.4 x 323.2 x 330 mm (31.87 x 12.72 x 12.99 in.) 最小: 605.2 x 323.2 x 259 mm (23.83 x 12.72 x 10.2 in.)
重量:	9 kg (19.8 lb)
每日建议使用量:	11,000 页
重送进纸侦测:	超声波

系统需求

CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher
Memory: 2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB2.0 Port (USB 3.0 compatible)
Windows® Operating System:
Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit)

包装内容

AD250F 扫描仪
电源线
Quick Guide
USB 2.0 线
CD-ROM includes:
-扫描仪驱动程序 (TWAIN/ISIS Driver)
-Avision Button Manager V2
-Avision AVScan X

我们已尽力确保本手册上的信息准确。Avision 对印刷错误文字错误不承担责任。上列配置仅供参考，具体配置(软件、硬件)以实际销售配置为准。产品外观及设计版权归虹光精密工业股份有限公司所有，如蒙产品介绍的，请向产品介绍的，最终解释权归虹光精密工业股份有限公司所有。本文件中所述及其他公司之产品名称均为原厂商的商标，其中所列第三方产品仅供参考，且不作任何担保及建议。Avision 对于这些产品的执行效率和性能，不承担任何责任。



Avision
www.avision.com