




快速、性能優越的 饋紙式 網路掃描器



特色:

- 掃描速度最高可達40 PPM / 80 IPM (200 dpi · 彩色/灰階/黑白)
- 先進的 Scan-to 能力: 可將掃描的影像儲存到網路中包括網路資料夾(SMB)、FTP 伺服器、電子郵件、USB 隨身碟、以及本產品的記憶體
- 可經由自行研發之VM3處理器自動執行裁切、歪斜校正、去白頁
- 先進的反轉式滾輪設計使進紙更順暢
- 自動進紙器可容納50頁 (75 g/m², 20 lb.)
- 掃描塑膠硬卡厚度最大至1.25毫米 (支援凸字卡) (直放、橫放皆可)
- 透過附贈軟體 Button Manager V2 · 按下掃描按鍵可以將影像傳至雲端伺服器(包括Google Drive、微軟SharePoint、或FTP)
- 透過附贈軟體 Button Manager V2 · 按下掃描按鍵可將影像文字轉換成可編輯的文字 · 並將文字直接貼入您的文字編輯軟體(如Microsoft Word)
- 長文件掃描: 6096mm(<200 dpi, 雙面)/ 5540mm(<300 dpi, 雙面) / 1500mm (<600 dpi)
- 超音波偵測進紙是否重疊、避免漏掃
- 採用節能省碳的發光二極體 (LED)技術

虹光AN335WL 是一個外型輕巧、不佔空間、同時也是一個專門為文件及塑膠硬卡設計的高速雙面饋紙式網路掃描工作站。單面掃描速度可達每分鐘40頁，雙面掃描速度可達每分鐘80個影像。虹光AN335WL具有無線及有線的網路能力，透過4.3英吋的觸控式螢幕，可以讓你將掃描的影像儲存到電子郵件、網路資料夾(透過SMB或FTP 協定)、雲端 (Google Drive, Evernote, Dropbox)、以及USB隨身碟；更棒的是，透過虹光創新開發的行動APP，本產品可以讓你從行動裝置內下達掃描的指令，充分享受無線傳輸的樂趣與便利！

透過虹光自行研發之處理器，AN335WL可迅速執行裁切、歪斜校正、去白頁等，使掃描速度更快，影像更完美。

容易操作的 4.3英吋液晶觸控式螢幕

超大及彩色的4.3英吋液晶觸控式螢幕讓每一個人都可以很容易地上手並將掃描的影像分享出去。透過捷徑的設計將經常使用的掃描設定及目的地預先指定起來，虹光 AN335WL可以讓你簡化流程，用一個按鍵就可以輕鬆地完成。不僅如此，所有的設定及管理都可以在觸控式螢幕上完成。



透過Wi-Fi連接，實現行動掃描

本產品內建Wi-Fi模組，讓你可以用無線的方式與行動裝置連接起來，透過虹光專為掃描開發的APP，本產品可以讓你從行動裝置內下達掃描的指令，充分享受無線傳輸的樂趣與便利！

支援掃描至USB功能

具有USB 隨身碟埠，可以讓你將USB 隨身碟插入本產品並將文件掃描直接儲存到USB 隨身碟！



反向滾輪設計有效提升多頁進紙的穩定性

創新的反向滾輪設計有效提升分紙的能力，使AN335WL在同時放入不同尺寸及厚度的檔時，每一頁檔或卡片依然可以平順地饋入，避免影像的歪斜及重張進紙的現象！

適合掃描文件及塑膠硬卡

由於先進的筆直型送紙路徑與優異的圖像處理技術，不同尺寸及厚度的文件包括紙張及塑膠硬卡等，可以同時放進自動送紙器中掃描，並且根據實際尺寸逐一裁切以及校正歪斜的角度，提升掃描的品質與效率。掃描範圍從小如單據 (74 x 52mm/ 2.9 x 2in.) 到商用文件(216 x 356 mm/ 8.5 x 14 in.)的均可掃描。另外自動送紙器可以容納厚度介於27~413 g/m² (7~110 lb.)的紙張，甚至有凸字的塑膠卡如信用卡、身份證、健保卡、駕照、會員卡等(厚度小於1.25公厘)，都可以平穩地掃描，既迅速又不會傷害紙張及卡片。

隨機附贈物超所值的應用軟體

AN335WL附贈的軟體包括最新版的掃描器驅動程式 (TWAIN)、以及其他影像編輯應用軟體包括Avision Button Manager V2、AVScan X等，使你的掃描工作更加順暢！

Avision | AN335WL 網路掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成檔的掃描，把紙張檔轉為 JPEG、BMP、或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AvScan X



將文件影像化是管理數位檔的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力，進而影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描文件的次數。AvScan X 來掃描文件，透過各種先進的功能，確保檔在掃描時，得到最佳的品質，並進行進一步的處理。AvScan X 是一個智慧型掃描工具，它具有多種先進的功能，可以將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，是管理數位化文件最理想的工具。

虹光 TWAIN 掃描器驅動程式



容易使用的操作介面，具有多種實用的功掃描的功能：



AN335WL 技術規格

| | |
|----------------|--|
| 進紙方式: | 自動進紙，一次可放50頁 |
| 光學元件: | CIS 影像感測器 |
| 顯示幕幕: | 4.3 in. 觸控螢幕 |
| 掃描尺寸: | 最大: 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in.) 最小: 74 x 52 mm (2.9 x 2.0 in.) |
| 掃描速度: | 40 PPM / 80 IPM (Color, A4, 200 dpi) 35 PPM / 70 IPM (Color, A4, 300 dpi) |
| 塑膠卡片厚度: | 1.25 mm |
| 紙張厚度: | 27~413 g/m ² (7 ~ 110 lb) |
| 長紙張模式: | 200 dpi: 6096 mm (240 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.) (經由PC掃描) |
| 光學解析度: | 600 dpi |
| 輸出解析度: | 75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi |
| 輸出檔案格式: | B/W, greyscale, 24-bit color |
| 附贈軟體: | Avision Button Manager V2 Avision AVScan X |
| 介面/驅動程式: | USB 3.2 Gen 1x1/ TWAIN RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
| 輸出方式: | TWAIN/ 掃描至 PC 透過 USB/ 網路 掃描至 FTP / 掃描至 Email 掃描至 Share Folder / 掃描至 USB 掃描至行動裝置 |
| 電源供應: | 輸入: 100-240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2.0A |
| 耗電: | 操作: <19W 就緒: <8 W 節電: <2.4 W 關機: <0.3 W |
| 環境條件: | 操作溫度: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 操作濕度: 10% ~ 85% |
| 噪音干擾: | 待機: <25 dB 使用中: <55 dB |
| 尺寸(W x D x H): | 最大: 282 x 457 x 334 mm (12.1 x 17.9 x 13.1 in.) 最小: 282 x 152 x 165 mm (12.1 x 5.9 x 6.4 in.) |
| 重量: | 3.1 kg |
| 每日建議使用量: | 4,000 頁 |
| 重疊進紙偵測: | 超音波 |

系統需求

| |
|---|
| CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高 |
| Memory: 2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows) |
| DVD-ROM: DVD ROM Drive |
| USB: USB 3.2 Gen 1x1 Port |
| Windows® Operating System: Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit) |

包裝內容

| |
|---|
| AN335WL 網路掃描器 |
| 電源線 |
| Quick Guide |
| USB 3.2 Gen 1x1 線 |
| CD-ROM 包含: -掃描器驅動程式 (TWAIN Driver) -Avision Button Manager V2 -Avision AVScan X |

我們已經盡力確保本手冊上的資訊準確。Avision 對印刷或文字錯誤不負責。本手冊中所提及的其他公司及其產品名稱是其所有權公司的商標。其中所提及的圖標或商標係由該公司或其代理商所註冊。Avision 對於這些產品的執行效率或效能，不負任何責任。



Avision
www.avision.com