

Avision

A vision of your office

Avision | AD125S 饋紙式掃描器

掃描至雲端



外型小巧,性能卓越

快捷功能鍵,迅速完成掃描

600
DPI

A4

Up to
50
pages

25
ppm
scanning speed

18"
Long
page

特色

- 按一個按鍵就可以將紙張文件轉換為PDF, JPEG, TIFF, BMP, 或 GIF 的圖檔格式
- 按鍵具有 9 個預設的”Scan to”目的地功能
- 掃描速度可達每分鐘25頁 (200 dpi, 彩色模式)
- 掃描速度可達每分鐘20頁 (300 dpi, 彩色模式)
- 具有可容納50頁的自動文件進紙器

一個既小巧又快速、適合櫃台文件數位化的單面饋紙式掃描器

虹光 AD125S 是一台小巧又快速，專為小型辦公室及櫃台作業所設計的單面饋紙式掃描器，掃描速度高達每分鐘 25 頁，小巧的體積，適合在空間有限的小型辦公室及企業的櫃台環境所使用。



先進的影像處理技術

AD125S採用600dpi的光學解析度及CCD掃描元件，搭配一次可容納最多50頁的自動進紙器，專業的自動進紙技術，讓進紙過程穩定順暢，張張排序掃描，不會卡紙或夾紙。體積雖然輕巧，卻擁有超高效能，是需要櫃台作業的政府機關、金融機構、或企業客服單位的最佳選擇。

一個按鍵即可完成掃描

透過虹光自行研發的按鍵應用軟體 - Button Manager V2，讓掃描的工作，在彈指間即可完成。只要輕輕按下掃描器上的[掃描]鍵，即可自動執行掃描同時將檔案轉為可搜尋PDF、JPEG、TIFF、BMP、或GIF的圖檔格式，並將檔案傳送至預先指定的目的地如e-mail、印表機、其他編輯應用軟體、或雲端硬碟如 Google Drive 或 Microsoft SharePoint等，使文件的掃描變得輕鬆又容易！



我們附贈的軟體

AD125S掃描器隨機附有 TWAIN、ISIS 掃描器驅動程式，完整版的虹光按鍵應用軟體 -Avision Button Manager V2、AVScan X 以及 Nuance PaperPort SE14等應用軟體，使用者可以充分利用這些軟體，截取、編輯、以及管理影像檔，提升影像的品質及工作的效率。

Avision | AD125S 饋紙式掃描器

一個步驟就可以完成掃描
-Avision's Button Manager V2



Avision's Button Manager V2

管理數碼位文件最理想的工具
-Avision AVScan X



AVScan X

管理及分享文件最專業的選擇
-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃描，把紙張文件轉為JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AVScan X來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AVScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



AVScan X



Avision AD125S 產品規格

進紙方式:	自動進紙,一次可放50頁
光學元件	CCD影像感應器
紙張尺寸:	最小 50 x 63.5 mm (1.9 x 2.5 in.) 最大 210 x 356 mm (8.5 x 14 in.)
掃描速度:	25 PPM (Color, A4, 200 dpi) 20 PPM (Color, A4, 300 dpi)
紙張厚度:	34-127 g/m ² (9-34 lb.)
長紙張模式:	3000 mm (118 in.)
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
輸出檔案模式:	B/W, greyscale, 24-bit color
輸出檔案格式:	JPEG, BMP, TIFF, PDF
附贈軟體:	Avision Button Manager V2, Avision AVScan X, Nuance PaperPort SE 14
介面/驅動程式:	USB 2.0 / TWAIN, ISIS
電源供應:	輸入: 100-240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 1.0A
耗電量:	使用中: <11.8W 待機: <7.3W 節電狀態: <2.1W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度: 10% to 85%
噪音干擾:	使用中: <55 dB 待機: <45 dB
尺寸(W x D x H):	最大 308 x 446 x 329 mm (12.1 x 17.6 x 13 in.) 最小 308 x 172 x 271 mm (12.1 x 6.8 x 10.7 in.)
重量:	2.34 kg (5.1 lb.)
每日建議使用量:	4,000 頁

技術規格若有變更，恕不另行通知

系統需求

CPU: Intel® Core 2 Duo or higher
Memory: 1GB (32bit Windows) 2GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB2.0 Port (USB 1.1 supported)
Windows® Operating System: Windows® XP SP3, Vista, 7, 8.x, 10 (32 & 64 bit)

包裝內容

AD125S 掃描器
電源線
Quick Guide
USB 2.0 線
CD-ROM includes: -掃描器驅動程式 (TWAIN/ISIS Driver) -Avision Button Manager V2 -Avision AVScan X -Nuance PaperPort SE 14



Avision
www.avision.com

我們已經盡力確保本手冊上的資訊準確無誤。Avision 對印刷文字錯誤並不負責。本文件中所提及的此公司以及產品名稱並非其所屬公司的商標。其中所提及之版權產品僅供參考，且不作任何保證及建議。Avision 對於這些產品的執行效率或效能，不負任何責任。