




外型小巧,性能卓越

快捷功能鍵,迅速完成掃描



特色

- 按一個按鍵就可以將紙張文件轉換為PDF, JPEG, TIFF, BMP, 或 GIF 的圖檔格式
- 按鍵具有 9 個預設的“Scan to”目的地功能
- 掃描速度可達每分鐘25 ppm/ 50 ipm (200 dpi, 彩色模式)
- 掃描速度可達每分鐘20 ppm/ 40 ipm (300 dpi, 彩色模式)
- 具有可容納50頁的自動文件進紙器

一個既小巧又快速、適合櫃台文件數位化的饋紙式掃描器

虹光 AD125 是一台小巧又快速，專為小型辦公室及櫃台作業所設計的雙面饋紙式掃描器，掃描速度高達每分鐘 25 ppm/ 50 ipm，小巧的體積，適合在空間有限的小型辦公室及企業的櫃台環境所使用。



先進的影像處理技術

AD125 採用 600 dpi 的光學解析度及 CCD 掃描元件，搭配一次可容納最多50頁的自動進紙器，專業的自動進紙技術，讓進紙過程穩定順暢，張張排序掃描，不會卡紙或夾紙。體積雖然輕巧，卻擁有超高效能，是需要櫃台作業的政府機關、金融機構、或企業客服單位的最佳選擇。

輕觸按鍵即可完成掃描

只需輕輕按下Scan掃描鍵，即能完成文件掃描，將紙本文件轉為可搜式PDF、JPEG、TIFF、一檔多頁TIFF、BMP或GIF等圖檔格式。虹光自行研發的按鍵應用軟體 – Button Manager V2提供您 9 個預設的歸檔目的地如e-mail、印表機、其他編輯應用軟體、或雲端硬碟如 Google Drive 或 Microsoft SharePoint等，讓煩雜的掃描步驟一次就可完成！



我們附贈的軟體

AD125掃描器隨機附有 TWAIN、ISIS 掃描器驅動程式，完整版的虹光按鍵應用軟體 -Avision Button Manager V2、AVScan以及 Nuance PaperPort SE14等應用軟體，使用者可以充分利用這些軟體，截取、編輯、以及管理影像檔，提升影像的品質及工作的效率。

Avision | AD125 饋紙式掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃描，把紙張文件轉為JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如：e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AvScan X



AvScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AvScan X來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AvScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇

-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avision Button Manager V2

AVScan X



Avision AD125 產品規格

進紙方式:	自動進紙，一次可放50頁
光學元件	CCD影像感應器
紙張尺寸:	最大 210 x 356 mm (8.5 x 14 in.) 最小 50 x 63.5 mm (1.9 x 2.5 in.)
掃描速度:	25 PPM/ 50IPM (Color, A4, 200 dpi) 20 PPM/ 40IPM (Color, A4, 300 dpi)
紙張厚度:	34~127 g/m ² (9~34 lb.)
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
輸出檔案模式:	B/W, greyscale, 24-bit color
輸出檔案格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
附贈軟體:	Avision Button Manager V2, Avision AvScan X, Nuance PaperPort SE 14
介面/驅動程式:	USB 2.0 / TWAIN, ISIS
電源供應:	輸入: 100-240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 1.0A
耗電量:	操作: <14.3 W 就緒: <9 W 節電: <2.2 W 關機: <0.34 W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度: 10% to 85%
噪音干擾:	操作: <55 dB 待機: <45 dB
尺寸(W x D x H):	最大 308 x 446 x 329 mm (12.1 x 17.6 x 13 in.) 最小 308 x 172 x 271 mm (12.1 x 6.8 x 10.7 in.)
重量:	2.6 kg (5.7 lb.)
每日建議使用量:	4,000 頁

系統需求

CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher
Memory: 1GB (32bit Windows) 2GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB2.0 Port (USB 3.0 Compatuble)
Windows® Operating System:
Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit)

包裝內容

AD125掃描器

電源線

Quick Guide

USB 2.0 線

CD-ROM includes:

- 掃描器驅動程式 (TWAIN/ISIS Driver)
- Avision Button Manager V2
- Avision AvScan X
- Nuance PaperPort SE 14



Avision
www.avision.com

我們已盡力確保本冊上的資訊準確。Avision的印刷品文字錯誤不負責，上述配置僅供參考，具體配置請參閱產品說明書。所有產品名稱及圖標均為Avision公司的註冊商標。其中所提及的具體產品名稱及圖標均為該公司所屬的註冊商標。Avision對於這些產品的執行效率或使用，不負任何責任。