






## 新一代 高速文件掃描器



### 特色:


- 自動進紙掃描速度達到每分鐘 80頁或 160 個影像(全彩/解析度300 dpi)
- 可容納100頁的自動進紙器 (80 g/m<sup>2</sup>)
- 先進的反向滾輪技術提升分紙能力，確保多頁進紙更順暢
- 自動進紙器支援文件長度到14英寸，平台支援文件長度也可到14英寸
- 採用發光二極體(LED)光源，不需暖機即可立即掃描!
- 可一次進行掃描單面或雙面彩色、灰階、黑白影像
- 採用USB 3.2 Gen 1x1 使傳輸更迅速
- 超音波偵測進紙是否重疊、避免漏掃
- 按鍵軟體 Button Manager V2提供您掃描、OCR (文字辨識)、複印、E-mail、存檔、連結應用軟體、或將影像傳送至雲端伺服器(包括Google Drive、微軟SharePoint、或FTP)等功能，並允許進階使用者更改喜好設定
- 透過附贈軟體 Button Manager V2，按下掃描按鍵可將影像文字轉換成可編輯的文字，並將文字直接貼入您的文字編輯軟體(如Microsoft Word)
- 自動進紙支援長文件掃描，最長達240英寸 (609公分, 200 dpi, 全彩雙面)

### 簡介

虹光公司今日推出一個新一代的文件掃描器 AD380FN，巧妙地整合了自動饋紙與平台掃描器的功能，不只提供自動進紙的功能，也可以掃描厚重及不規則尺寸的文件。透過虹光自行研發之處理器，AD380FN可迅速執行裁切、歪斜校正、去白頁等，使單面掃描速度提升至每分鐘80頁，雙面掃描速度提升至每分鐘160個影像，同時文件寬度最大可支援242公厘(9.5英寸)。

### 網路掃描器

將掃描器透過網路線連接到區域網路(LAN)之後，安裝虹光的網路設定軟體- Virtual Scanner Link來尋找並連接掃描器到網路上。這樣使用者既可以從電腦也可以透過掃描器的按鍵來掃描。更棒的是，只要同時按下掃描鍵與取消鍵，虹光網路掃描器就可以讓您迅速切換不同的電腦。使用者可以輕鬆地掃描文件並在自己的電腦上接收影像!



### 支援報表紙最大至 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.)

與前一代機種比較起來，AD380FN具有獨特及創新的設計 - 透過加大的饋紙槽，可支援報表寬度至 242 mm (9.5 in.)。一般的文件掃描器只能接受寬度不大於216 mm (8.5 in.) 的文件，此加寬型設計使得AD380FN更具競爭力，適合更多樣尺寸的文件。



### 具有保護紙張的功能

AD380FN具有「保護紙張」的功能，使用者可以放心地掃描珍貴的文件，只要紙張在進紙過程中有一點歪斜，掃描會立刻中斷，避免卡紙及破壞原稿。

### 適合掃描文件及塑膠硬卡

由於先進的筆直型送紙路徑與優異的圖像處理技術，不同尺寸及厚度的文件包括紙張及塑膠硬卡等，可以同時放進自動送紙器中掃描，並且根據實際尺寸逐一裁切以及校正歪斜的角度，提升掃描的品質與效率。掃描範圍從小如單據 (50 x 50mm/2 x 2in.) 到商用文件(242 x 356mm/9.5 x 14in.)的均可掃描。另外自動送紙器可以容納厚度介於27~413 g/m<sup>2</sup> (7~110 lb.)的紙張，甚至有凸字的塑膠卡如信用卡、身份證、健保卡、駕照、會員卡等(厚度小於1.25公厘)，都可以平穩地掃描。

### 反向滾輪設計有效提升多頁進紙的穩定性

創新的反向滾輪設計有效提升分紙的能力，使AD380FN在同時放入不同尺寸及厚度的文件時，每一頁文件或卡片依然可以平順地饋入，避免影像的歪斜及重疊進紙的現象!

### 超大液晶螢幕

透過大而清晰的1.77英寸液晶螢幕，AD380FN的操作變得更容易使用，選擇按鍵號碼(掃描目的地)，然後按下“掃描”按鍵，即可完成掃描，並將影像連結至您需要的目的地，如電子郵件、印表機、或影像影像編輯應用軟體等。



### 我們附贈的軟體

AD380FN雙面文件掃描器隨機附贈的軟體包括最新版的掃描器驅動程式 (TWAIN /ISIS)、以及其他影像編輯應用軟體包括Avision Button Manager、AVScan X以及 Nuance PaperPort SE 14 以及 Virtual Scanner Link等。

# Avision | AD380FN 專業文件掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃描，把紙張文件轉為JPEG、BMP、或GIF的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如：e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AVScan X



AVScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AVScan X來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AVScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇

-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avision Button Manager V2

AVScan X



## Avision AD380FN 產品規格

進紙方式:	具平台及自動進紙器，自動進紙器一次可放張100
光學元件:	CCD
記憶體:	512MB SDRAM
光源:	LED
塑膠卡片厚度:	1.25 mm
長紙張模式:	6096 mm (240 in.)
自動進紙紙張尺寸:	最小 50 x 50 mm (2 x 2 in.) 最大 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) 自動進紙匣可容納紙張最大寬度為242 mm (9.5 in.)
平台紙張尺寸:	最大 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)
自動進紙掃描速度:	80 PPM/160 IPM (color, A4, 300 dpi)
平台掃描速度:	1.5 秒 (color, A4, 300 dpi)
紙張厚度:	27~413 g/m <sup>2</sup> (7~110 lb.)
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75, 100, 150, 200, 300, 600, 1200 dpi
輸出檔案模式:	B/W, greyscale, 24-bit color
支援檔案格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
附贈軟體:	Avision Button Manager V2, Avision AVScan X Nuance PaperPort SE 14, Virtual Scanner Link
介面/驅動程式:	USB 3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS
網路介面:	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 輸出: 24V, 2A
耗電量:	操作: <48 W 就緒: <15 W 節電: <2.9 W 關機: <0.3 W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度: 10% to 85%
噪音干擾:	待機: <25 dB 操作: <52 dB
尺寸(W x D x H):	最大: 809.4 x 323.2 x 330 mm (31.87 x 12.72 x 12.99 in) 最小: 605.2 x 323.2 x 259 mm (23.83 x 12.72 x 10.2 in)
重量:	8.5 kg (18.7 lb.)
每日建議使用量:	15,000頁
重疊進紙偵測:	超音波

我們已盡力確保本冊上的資訊準確，Avision對印刷或文字錯誤不負責。上述配置僅供參考，具體配置(軟體、硬體)以實際銷售配置為準。產品外觀及設計的知識產權歸虹光精密工業股份有限公司所有，如遇產品外觀及設計變動，以實物為準。所有產品介紹內容，未經授權請勿公開複製。Avision對於這些產品的執行效率或本文中所述及其他公司及產品名稱是其所屬公司的商標，其中所述協力廠商產品僅供參考，且不作任何保證及建議，Avision對於這些產品的執行效率或

## 系統需求

CPU:	Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher
Memory:	2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
DVD-ROM:	DVD ROM Drive
USB:	USB 3.2 Gen 1x1
Windows® Operating System:	Windows® 10, 8, 7

## 包裝內容

掃描器
電源線
Quick Guide
USB 3.2 Gen 1x1 線
附贈軟體:

- Scanner Driver (TWAIN/ISIS/WIA 掃描器驅動程式)
  - Avision Manager V2
  - Avision AVScan X
  - Nuance PaperPort SE 14
  - Virtual Scanner Link
- 請至虹光官方網頁  
[www.avision.com/install](http://www.avision.com/install) 下載並執行  
[\[Avision Update\]](#)



**Avision**  
www.avision.com