


高速、高容量的 生產型掃描器



特色

- 掃描速度最高可達150 ppm / 300 ipm (200 dpi, 彩色/灰階/黑白)
- 支援文件至 308 x 432 mm (12.15 x 17 in., A3)
- 具有清晰的LCD 液晶顯示螢幕
- 先進的反轉式滾輪設計使進紙更順暢
- 自動進紙器 (ADF)可容納500頁 (80 g/m², A4, 20 lb.)
- 透過附贈軟體 Button Manager V2, 按下掃描按鍵可以將影像傳至雲端伺服器(包括Google Drive、微軟SharePoint、或FTP)
- 具有偵測訂書針的功能
- 具有彎曲或筆直的退紙路徑
- 長文件掃描: 218英吋 (<300 dpi, 單面) / 240英吋 (<200 dpi)
- 三組超音波感應器偵測進紙是否重疊、避免漏掃
- 採用節能省碳的發光二極體 (LED)技術
- USB3.2 Gen 1x1介面
- 具備字元列印器
- 靈活的進紙托盤, 使用更方便
- 創新的壓紙輪設計, 使呈現的影像更精確不失真。

虹光新型高速生產型掃描器, 附有可容納500張文件的自動進紙器。單面掃描速度可達每分鐘150頁, 雙面掃描速度可達每分鐘300個影像, 是處理繁重、及高掃描量需求的最佳選擇。結合了反向滾輪與先進的進紙技術, 加上三組超音波感應器偵測重疊的紙張, AD8130zP是一台體機小、速度快、同時具有極優異的進紙能力與可靠性的掃描器。


雙燈管設計, 有效移除皺摺紙的陰影

AD8130zP文件掃描器內建可長期使用的雙燈管, 這些不含水銀的燈管可以提供最大的亮度, 輕鬆地移除皺摺紙的陰影。



1.77英吋液晶螢幕

透過清晰的1.77英吋液晶螢幕, AD8130zP的操作變得更容易。選擇按鍵號碼(掃描目的地), 然後按下“掃描”按鍵, 即可完成掃描, 並將影像連結至您需要的目的地, 如電子郵件、印表機、或影像編輯應用軟體等。



彎曲或筆直的退紙路徑


本系列掃描器提供彎曲或筆直的退紙路徑, 使用者可以根據需求來做彈性的運用。開啟本產品的後蓋後, 紙張即可筆直地從產品的後端退出。選擇筆直的退紙路徑可以確保掃描較厚、長頁文件、以及較薄文件時的穩定性與效率。

適合大量文件的數位化

透過一次可容納500頁的自動進紙器, 虹光 AD8130zP文件掃描器每天可以掃描最大至 100,000 張的文件, 是每天需要掃描大量文件的公司行號如文件管理中心、圖書館、金融機構、及各大中小企業的理想選擇。


具備列印器

透過與列印器的結合, 虹光AD8130zP文件掃描器具有列印的功能, 可以讓使用者在每張文件的正面印出英數字元、日期、時間、文件數目及自訂訊息。藉由這些序號或文字, 掃描的影像連同原稿可以同時被搜尋、追蹤, 達到有效的管理。




使用創新壓紙輪

創新的壓紙輪設計, 使呈現的影像更精確不失真。



靈活的進紙托盤

進紙托盤設計靈活, 可將文件集中裝入或將文件與托盤的一側邊緣對齊。



三組超音波感應器, 有效偵測重疊進紙

具有超音波進紙檢測的功能, 可以精密偵測重疊進紙的情形, 並作出警示, 靈敏度極高, 可徹底杜絕漏掃現象。


附贈物超所值的應用軟體

AD8130zP附贈的軟體包括最新版的掃描器驅動程式 (TWAIN / ISIS)、以及其他影像編輯應用軟體包括Avision Button Manager V2、AVScan X 以及 Nuance PaperPort SE 14 等。

AD8130zP 生產型掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃描，把紙張文件轉為JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的圖檔格式，並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體，例如，e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體，簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具

-Avision AVScan X




AVScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果影像品質不好，可能會對儲存或搜尋影像造成嚴重的問題，例如會降低文字的辨識(OCR)能力而進一步影響搜尋的結果，以及增加你需要重新掃描的時間。使用AVScan X來掃描文件，透過各種適當的設定，可以確保文件在掃描時，得到最佳的品質，並更有效地作進一步的處理。

AVScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解決方案，它具有多種先進的功能，可以將文件數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案，方便日後的查詢，是管理數位化文件最理想的工具。

管理及分享文件最專業的選擇

-PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化，並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14，從此不需要在堆積如山的文件中，辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易，因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等，並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體，非常方便好用而不需花額外的時間學習，是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇！



PAPERPORT SE 14



Avision
Button Manager V2

AVScan X



Avision AD8130zP 產品規格

進紙方式:	自動進紙，一次可放500頁(A4, 80g/m ²)
光學元件:	CMOS-CIS
光源:	LED
塑膠卡片厚度:	1.25 mm
長紙張模式:	200 dpi: 6096 mm (240 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.)
掃描尺寸:	最小(單張進紙): 50 x 65 mm (2 x 2.5 in.) 最小(多張進紙): 50 x 85 mm (2 x 3.3 in.) 最大 308 x 432 mm (12.15 x 17 in.)
掃描速度:	150 PPM/ 300 IPM (color, A4, 200 dpi) 130 PPM/ 260 IPM (color, A4, 300 dpi)
紙張厚度:	U型路徑: 27~210 g/m ² (7~56 lb.) 直通路徑: 27~413 g/m ² (7~110 lb.)
光學解析度:	600 dpi
輸出解析度:	75~1,200 dpi
輸出檔案格式:	B/W, greyscale, 24-bit color
支援檔案格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
附贈軟體:	Avision Button Manager V2, Avision AVScan X Nuance PaperPort SE 14
介面/驅動程式:	USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS
電源供應:	輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz, 輸出: 24V/6.25A
耗電量:	操作: <73 W 就緒: <14 W 節電: <2.7 W 關機: <0.2 W
環境條件:	操作溫度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作溼度: 10% to 85%
噪音干擾:	待機: <25 dB 操作: <55 dB
尺寸 (W x D x H):	最大: 460 x 784 x 362 mm (18.1 x 30.8 x 14.2 in.) 最小: 460 x 446 x 362 mm (18.1 x 17.5 x 14.2 in.)
重量:	22.4 kg (49.2 lb.)
每日建議使用量:	100,000 頁
重疊進紙偵測:	超音波

我們已盡力確保本手冊上的資訊準確，Avision對印刷文字錯誤不負責，上述配置僅供參考，最終配置請以實際產品為準。所有產品介紹及設計變動，以實際產品為準，且不作任何保證及承諾。Avision對於這些產品的執行效率或性能，不負任何責任。

系統需求

CPU:	Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高
Memory:	2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
USB:	USB3.2 Gen 1x1 Port
Windows® 操作系統:	- Windows® 11, 10, 8, 7
Linux 操作系統:	- Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu
MAC 操作系統:	- macOS10.12~10.15, macOS11 Big Sur, macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, macOS14 Sonoma, macOS15 Sequoia

包裝內容

掃描器，電源線，Quick Guide，USB 3.2 Gen 1x1 線

附贈軟體:

- 掃描器驅動程式
(* TWAIN/ ISIS/ Mac/ * Linux Driver)
- * Avision Button Manager V2
- * Avision AVScan X
- * Nuance PaperPort SE 14

* 請至虹光官方網頁

www.avision.com/install
下載並執行 [Avision Update]

* 請至虹光官方網頁

www.avision.com/download
下載並執行 [Avision Update]



Avision
www.avision.com