



快速、性能优越的 馈纸式 网络扫描仪



特色:

- 扫描速度最高可达60 PPM / 120 IPM
- 支持最大报表宽度尺寸242 mm
- 先进的 Scan-to 能力: 可将扫描的影像储存在网络中包括网络文件夹(CIFS)、FTP 服务器、电子邮箱、U盘、以及本产品的内存
- 具有预览功能，可在传送文件前先检查影像方向是否正确、是否有遗漏页面
- 可经由自行研发之VM2处理器自动执行裁切、纠斜、去除白页
- 先进的反转式滚轮设计使进纸更顺畅
- 自动进纸器可容纳100页 (75 g/m², 20 lb.)
- 扫描塑料凸字硬卡厚度最大至1.25mm
- 透捆绑软件 Button Manager V2，按下扫描按键可以将影像传至云端服务器(包括 Google Drive、微软SharePoint、或FTP)
- 透过捆绑软件 Button Manager V2，按下扫描按键可将影像文字转换成可编辑的文字，并将文字直接贴入您的文字编辑软件(如 Microsoft Word)
- 长文件扫描可达6000 mm (经由PC扫描)
- 超声波侦测进纸是否重张、避免漏扫
- 采用节能省碳的发光二极管 (LED)技术
- 具有自动关机设定

虹光AN240W 是一个外型轻巧、不占空间，同时也是一个专门为文件及塑料硬卡设计的高速双面馈纸式网络扫描仪。单面扫描速度可达每分钟60页，双面扫描速度可达每分钟120个影像，同时文件宽度最大可支持242mm (9.5 英寸)。虹光AN240W具有无线及有线的网络能力，透过8英寸的触控式屏幕，可以让你将扫描的影像储存在电子邮箱、网络文件夹(透过CIFS 或FTP 协议)、云端 (Google Drive, Evernote, Dropbox)、以及U盘；更棒的是，透过虹光创新开发的行动APP，本产品可以让你从行动装置内下达扫描的指令，充分享受无线传输的乐趣与便利!置内下达扫描的指令，充分享受无线传输的乐趣与便利!

容易操作的8英寸液晶触控式屏幕

超大及彩色的8英寸液晶触控式屏幕让每一个人都可以很容易地上手并将扫描的影像分享出去。透过快捷方式的设计将经常使用的扫描设定及目的地预先指定起来，虹光 AN240W 可以让你简化流程，用一个按键就可以轻松地完成。不仅如此，所有的设定及管理都可以在触控式屏幕上完成。



支持U盘扫描功能

具有U盘接口，可以让你将U盘插入本产品并将文件扫描直接储存在U盘！

反向滚轮设计有效提升多页进纸的稳定性
创新的反向滚轮设计有效提升分纸的能力，使

AN240W在同时放入不同尺寸及厚度的文件时，每一页文件或卡片依然可以平顺地喂入，避免影像的歪斜及重张进纸的现象！

节省空间的创新设计

AN240W 是一个轻巧的网络扫描仪，体积只有 12.4 x 8.1 x 7 in. (316 x 207 x 178 mm) (长 x 宽 x 深)，可以完美地搭配任何办公空间，不需要使用时，更可以将出纸匣都收起来，不仅可以节省更多空间，更可以保护扫描仪不受到灰尘的沾染，而影响扫描的质量。

适合扫描文件及塑料硬卡

由于先进的笔直型走纸路径与优异的图像处理技术，不同尺寸及厚度的文件包括纸张及塑料硬卡等，可以同时放进自动送纸器中扫描，并且根据实际尺寸逐一裁切以及纠斜的角度，提升扫描的质量与效率。扫描范围从小如单据 (50 x 50 mm / 2 x 2英寸) 到商用文件(242 x 356 mm / 9.5 x 14英寸)的均可扫描。另外自动送纸器可以容纳厚度介于27~413 g/m² (7~110 lb.)的纸张，甚至有凸字的塑料卡如信用卡、身份证、驾照、会员卡等(厚度小于1.25 mm)，都可以平稳地扫描，既迅速又不会伤害纸张及卡片。

随机捆绑物超所值的应用软件

AN240W捆绑的软件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN)、以及其他影像编辑应用软件包括Avision Button Manager V2、AVScan X 等。Button Manager可以让你用一个按键就可以扫描并建立可搜寻的PDF文件、将扫描的影像链接到其他应用软件如e-mail、打印机等；AVScanX则是高效率的图像处理及文件管理工具，使你的扫描工作更加顺畅!

Avision | AN240W 网络扫描仪

一个步骤就可以完成扫描
-Avision Button Manager V2



Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。 只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按钮，就可以完成文件的扫描，把纸张文件转为 JPEG、BMP、或 GIF 的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如，e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

管理数码文件最理想的工具
-Avision AvScan X



将文件影像化是管理数码文件的第一步。如果影像质量不好，可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题，例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果，以及增加你需要重新扫描的时间。使用 AvScan X 来扫描文件，透过各种适当的设定，可以确保文件在扫描时，得到最佳的质量，并更有效地作进一步的处理。

AvScan X 是一个智慧型扫描文件及存盘的解决方案，它具有多种先进的功能，可以将文件数字化并将文件有效地转化为可搜寻的档案，方便日后的查询，是管理数码化文件最理想的工具。

虹光TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作界面，具有多种实用的功扫描的功能：

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切
- 自动多张影像
- 自纠斜功能.....



PAPERPORT SE 14



Avision Button Manager V2

AVScan X



技术规格	AN240W
进纸方式:	自动进纸，一次可放100页
光学组件:	CIS 影像传感器
显示屏幕:	8 in. 触控屏
扫描尺寸:	最大: 216 x 356 mm 最小: 50 x 50 mm
扫描速度:	60 PPM / 120 IPM (Color, A4, 200 dpi) 40 PPM / 80 IPM (Color, A4, 300 dpi)
塑料卡片厚度:	1.25 mm
纸张厚度:	27~413 g/m ²
长纸张模式:	6000 mm (经由PC扫描)
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
输出文件格式:	B/W, greyscale, 24-bit color
捆绑软件:	Avision Button Manager V2 / Avision AVScan X Nuance PaperPort SE 14
接口/驱动程序:	USB 2.0/ TWAIN RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi
输出方式:	TWAIN/ 扫描至 PC 透过 USB/ 网络 扫描至 FTP / 扫描至 Email 扫描至 Share Folder / 扫描至U盘 扫描至行动装置
电源供应:	输入: 100-240 VAC, 50/60 Hz 输出: 24V, 2.0A
能耗:	操作: <35 W 就绪: <20 W 节电: <3.6 W 关机: <0.4 W
环境条件:	操作温度: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 操作湿度: 10% ~ 85%
噪音干扰:	待机: <45 dB 使用中: <50 dB
尺寸(W x D x H):	最大: 316 x 675 x 254 mm 最小: 316 x 207 x 178 mm
重量:	4.2 kg
每日建议使用量:	6,000 页
重张进纸侦测:	超声波

我们已竭尽全力确保本手册上的信息准确。Avision对印刷或文字错误不负责。本文件中所提及的其他公司及其产品及品牌是其所属公司的商标。其中所述协力厂商产品仅供参考，且不作任何保证或建议。Avision对于这些产品的执行效率或使用，不负任何责任。

系统需求
CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高
Memory: 2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB2.0 Port (USB3.0 Compatible)
Windows® Operating System: Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit)
包装内容
AN240W扫描仪
电源线
Quick Guide
USB 2.0 线
CD-ROM includes: -扫描仪驱动程序 (TWAIN Driver) -Avision Button Manager V2 -Avision AVScan X



Avision
www.avision.com