



## 快速、性能优越的 馈纸式 网络扫描仪



### 特色:

- 扫描速度最高可达40 PPM / 80 IPM (200 dpi · 彩色/灰阶/黑白)
- 先进的 Scan-to 能力: 可将扫描的影像储存到网络中包括网络文件夹(CIFS)、FTP 服务器、电子邮件、U盘、以及本产品的内存
- 可经由自行研发之VM3处理器自动执行裁切、歪斜校正、去白页
- 先进的反转式滚轮设计使进纸更顺畅
- 自动进纸器可容纳50页 (75 g/m<sup>2</sup>, 20 lb.)
- 扫描塑料硬卡厚度最大至1.25毫米(支持凸字卡)(直放、横放皆可)
- 透过捆绑软件 Button Manager V2 · 按下扫描按键可以将影像传至云端服务器(包括Google Drive、微软SharePoint、或FTP)
- 透过捆绑软件 Button Manager V2 · 按下扫描按键可将影像文字转换成可编辑的文字 · 并将文字直接贴入您的文字编辑软件(如Microsoft Word)
- 长文件扫描: 6096mm(<200 dpi, 双面) / 5540mm(<300 dpi, 双面) / 1500mm (<600 dpi)
- 超音波侦测进纸是否重迭、避免漏扫
- 采用节能省碳的发光二极管(LED)技术

虹光AN335WL 是一个外型轻巧、不占空间、同时也是一个专门为文件及塑料硬卡设计的高速双面馈纸式网络扫描工作站。单面扫描速度可达每分钟35页，双面扫描速度可达每分钟70个影像。虹光AN335WNL具有无线及有线的网络能力。透过4.3英寸的触摸屏，可以让你将扫描的影像储存到电子邮件、网络文件夹(透过SMB或FTP 协议)、云端 (Google Drive, Evernote, Dropbox)、以及USB随身碟；更棒的是，透过虹光创新开发的行动APP，本产品可以让你从行动装置内下达扫描的指令，充分享受无线传输的乐趣与便利！

透过虹光自行研发之处理器(VM3) · AN335WL可迅速执行裁切、歪斜校正、去白页等，使扫描速度更快、影像更完美。

#### 容易操作的 4.3寸液晶触摸屏

超大及彩色的4.3寸液晶触摸屏让每一个人都可以很容易地上手并将扫描的影像分享出去。透过快捷方式的设计将经常使用的扫描设定及目的地预先指定起来，虹光 AN335WL可以让你简化流程，用一个按键就可以轻松地完成。不仅如此，所有的设定及管理都可以在触摸屏上完成。



#### 透过Wi-Fi连接，实现行动扫描

本产品内建Wi-Fi模块，让你可以用无线的方式与行动装置连接起来，透过虹光专为扫描开发的APP，本产品可以让你从行动装置内下达扫描的指令，充分享受无线传输的乐趣与便利！

#### 支持扫描至U盘功能

具有U盘接口，可以让你将U盘插入本产品并将文件扫描直接储存到U盘！



#### 反向滚轮设计有效提升多页进纸的稳定性

创新的反向滚轮设计有效提升分纸的能力，使AN335WL在同时放入不同尺寸及厚度的档时，每一页文件或卡片依然可以平顺地送入，避免影像的歪斜及重张进纸的现象！

#### 适合扫描文件及塑料硬卡

由于先进的笔直型走纸路径与优异的图像处理技术，不同尺寸及厚度的文件包括纸张及塑料硬卡等，可以同时放进自动送纸器中扫描，并且根据实际尺寸逐一裁切以及校正歪斜的角度，提升扫描的质量与效率。扫描范围从小如单据 (74 x 52mm/2.9 x 2in.) 到商用文件(216 x 356 mm/8.5 x 14 in.)的均可扫描。另外自动送纸器可以容纳厚度介于27~413 g/m<sup>2</sup> (7~110 lb.)的纸张，甚至有凸字的塑料卡如信用卡、身份证、健保卡、驾照、会员卡等(厚度小于1.25公厘)，都可以平稳地扫描，既迅速又不会伤害纸张及卡片。

#### 随机捆绑物超所值的应用软件

AN335WL捆绑的软件包括最新版的扫描器驱动程序 (TWAIN)、以及其他影像编辑应用软件包括Avision Button Manager V2、AVScan X 等，使你的扫描工作更加顺畅！

# Avision | AN335WL网络扫描仪

一个步骤就可以完成扫描  
-Avision Button Manager V2



Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来扫描的工作。只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按键，就可以完成文件的扫描，把纸张档转为 JPEG、BMP、或 GIF 的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如，e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

管理数字文件最理想的工具  
-Avision AvScan X



将文件影像化是管理数字文件的第一步。如果影像质量不好，可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题，例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果，以及增加你需要重新扫描的时间。使用 AvScan X 来扫描文件，透过各种适当的设定，可以确保文件在扫描时，得到最佳的质量，并更有效地作进一步的处理。

AvScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案，它具有多种先进的功能，可以将文件数字化并将文件有效地转化为可搜寻的档案，方便日后的查询，是管理数字化文件最理想的工具。

虹光TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作界面，具有多种实用的扫描的功能：

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切
- 自动纠正歪斜功能.....



AVScan X



## AN335WL技术规格

进纸方式:	自动进纸，一次可放50页
光学组件:	CIS 影像传感器
显示屏幕:	4.3 in. 触控屏幕
扫描尺寸:	最大: 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in.) 最小: 74 x 52 mm (2.9 x 2.0 in.)
扫描速度:	40 PPM / 80 IPM (Color, A4, 200 dpi) 35 PPM / 70 IPM (Color, A4, 300 dpi)
塑料卡片厚度:	1.25 mm
纸张厚度:	27~413 g/m <sup>2</sup> (7 to 110 lb)
长纸张模式:	200 dpi: 6096 mm (240 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.) (经由PC扫描)
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
输出文件格式:	B/W, greyscale, 24-bit color
捆绑软件:	Avision Button Manager V2 Avision AVScan X
接口/驱动程序:	USB 3.2 Gen1x1/ TWAIN RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)
输出方式:	TWAIN/ 扫描至 PC 透过 USB/ 网络 扫描至 FTP / 扫描至 Email 扫描至 Share Folder / 扫描至USB 扫描至行动装置
电源供应:	输入: 100-240 VAC, 50/60 Hz 输出: 24V, 2.0A
耗电:	操作: <19W 就绪: <8 W 节电: <2.4 W 关机: <0.3 W
环境条件:	操作温度: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 操作湿度: 10% ~ 85%
噪音干扰:	待机: <25 dB 使用中: <55 dB
尺寸(W x D x H):	最大: 282 x 457 x 334 mm (12.1 x 17.9 x 13.1 in.) 最小: 282 x 152 x 165 mm (12.1 x 5.9 x 6.4 in.)
重量:	3.1 kg
每日建议使用量:	4,000 页
重迭进纸侦测:	超声波

## 系统需求

CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高
Memory: 2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB 3.2 Gen1x1 Port
Windows® Operating System: Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit)

## 包装内容

AN335WL网络扫描仪
电源线
Quick Guide
USB 3.2 Gen 1x1线
CD-ROM 包含: -扫描仪驱动程序 (TWAIN Driver) -Avision Button Manager V2 -Avision AVScan X

我们已尽力确保本手册上的信息准确。Avision对印刷或文字错误不承担责任。本档中所提及的其他公司及产品名称是其所属公司的商标，其中所蕴涵之力厂商产品仅供参考，且不作任何保证或建议。Avision对于这些产品的执行效率或性能，不承担任何责任。



**Avision**  
www.avision.com