



小巧轻便、随插即扫的 行动扫描仪



特色:

- 锂电池设计，不需电源插座
- 扫描单面文件至8.5 x 14 寸
- 支持长页扫描至118寸 (299.7mm) (限于分辨率300 dpi)
- 采用发光二极管(LED)光源，不需暖机即可立即扫描!
- 扫描文件 (磅数:52~105 g/m²) 及塑料卡 (厚度最大支持0.76mm)

小巧轻便

ScanQ SW专为行动商务而设计，小巧轻便，可以单手轻松地握住，放入你的公文包中，让你无论在飞机上、车上、或任何地方都可以使用ScanQ SW，迅速地将文件、照片、单据数字化，时时分享给朋友！



容易安装，不需电源线

采用可充电式锂电池，不需要任何连接线，你可以任何地方使用ScanQ SW。

适合扫描文件及塑料硬卡

拥有先进的笔直型进纸路径与优异的图像处理技术，ScanQ SW虽然小巧，但可以支持多种尺寸的文件包括A4纸张及塑料硬卡等，并且根据原稿尺寸自动裁切，及倾斜的角度，提升扫描的质量与效率。扫描范围从小如单据 (2.0 x 2.9寸) 到商用文件 (8.5 x 14寸);可以容纳厚度介于52到105 g/m² 的纸张，甚至塑料卡如身份证、健保卡、驾照、会员卡等(厚度小于0.76mm)，都可以平稳地扫描，既迅速又不会伤害纸张及卡片。

采用节能的LED光源，不需要等待暖机的时间

ScanQ SW 系列开机后可以立刻使用，不需要任何暖机时间! 另外，ScanQ SW 系列更提供智能型自动关机功能，省电更多并且更环保!

方便的行动扫描功能

本产品可以用无线的方式与行动装置连接起来，透过虹光专为ScanQ SW开发的行动APP，本产品可以让你从行动装置内下达扫描的指令，充分享受无线传输的乐趣与便利!

透过PaperAir应用软件，传送影像端

如果要使用进阶的图像处理功能或将影像直接扫描至云端，ScanQ SW 系列也可以让你将扫描仪连接到计算机，透过扫描软件来使用各种进阶的图像处理功能，或是透过PaperAir应用软件，让你用一个按键就可以扫描并将影像传送到云端服务器例如 Google Drive、Evernote、Dropbox、以及Microsoft SharePoint等，也可以将影像直接传送到e-mail、打印机、及其他应用软件等，使扫描的工作更轻松、更流畅!

我们捆绑的软件

ScanQ SW扫描捆绑的软件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN /ISIS)、以及其他影像编辑应用软件包括 PaperAir以及 PaperAir App 等。

ScanQ SW

虹光PaperAir

-PaperAir让您扫描图像并将其保存到云端服务器，以便从几乎任何地方快速轻松地访问！



PaperAir

扫描仪随易于使用的 PaperAir 软件应用程序。只需按下扫描仪按钮，PaperAir 即可扫描图像并将其发送到您最喜欢的目的地，包括打印机、电子邮件、共享活页夹和流行的云服务器，例如 *Google Drive、Dropbox、Evernote、OneDrive、Office 365、SharePoint 或 FTP。最好的是，可以通过 OCR（光学字识别）过程转换可搜索的 PDF 文件。

PaperAir App



本产品具有无线网络 (Wi-Fi) 的功能。当一个行动装置例如平板电脑或手机内安装了扫描的应用软件(PaperAir App)后，行动装置即可下达扫描的指令，同时扫描的影像也可以传送到行动装置中。

从行动 App 商店如 Google Play 中下载免费的行动扫描应用软件(PaperAir App) 到你的行动装置中。在你的行动装置中，点选 设定 >Wi-Fi，然后再选择Avision-xxxx 作为你的无线网络名称(SSID)。最后点选[PaperAir] App () 行动应用软件来开启此应用软件。几秒钟后，主要画面会出现。

检查默认的扫描设定是否符合你的需求，如果不是，请选择其他选项。最后点选下方的 [Start scan]扫描按钮，开始进行扫描。



扫描 QR code 下载 PaperAir App

虹光 TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作界面，具有多种实用的功能如自动侦测彩色文件、自动色彩校正、去除空白页、去除杂点、重张进纸侦测等，使影像更加完美，扫描的工作更顺畅。

功能特色：

- 自动纠斜功能
- 去除杂点功能
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切
- 滤除色频功能
- 自动色彩校正
- 智能影像优化处理
- 自动多张影像
- 自动侦测彩色文件

PaperAir



Avision ScanQ SW 产品参数

光学组件:	CIS (接触式图像传感器)
接口:	USB Type-C, Wireless 802.11 b/g/n
扫描分辨率:	600 dpi
输出位深:	24-bit color, 8-bit grayscale, 1-bit B&W
USB 电源:	5Vdc, 500mA
最大扫描范围:	8.5" X 14" (216 x 356 mm)
最小扫描范围:	2.05" x 2.91" (53 x 74mm)
纸张厚度:	300 dpi 彩色 : 4 s
速度 (A4, 单面):	52~105 g/m ²
扫描材质:	一般纸张, 塑料硬卡, 照片
操作温度:	10°C ~ 35°C
环境湿度:	15%~85% RH
尺寸:	294 x 52 x 47 mm (11.57 in x 2 in x 1.85 in)
重量:	480g (1.05 lb.)

参数若有变更恕不另行通知。

产品外观设计知识产权归虹光精密工业股份有限公司所有，如蒙产品及外观设计专利，以专利为准。所有产品介绍内容，最终解释权归虹光精密工业股份有限公司所有。本文件所提及的其他公司或产品名称均为该公司的商号，其中所提及之产品内容仅供参考，且不作任何保证或建议。Avision对于本产品之执行效率及稳定性，不负任何保证责任。

系统需求

CPU:	Intel Core i3 (2.1GHz) 或更高
Memory:	1GB (32bit Windows) 2 GB (64bit Windows)
USB:	USB 2.0 port
Windows 操作系统:	Windows 11, 10, 8.x, 7
内容物	
扫描仪	附赠软件:
USB 线	- 扫描仪驱动程序
Quick Guide	- Avision PaperAir
校正卡	- Avision PaperAir APP
	请至虹光官网页 www.avision.com/install 下载并执行[Avision Update]



Avision
www.avision.com