



### 小巧輕便、隨插即掃的雙面行動掃描器



#### 特色:

- 鋰電池設計，不需電源插座
- 掃描雙面文件至8.5 x 14 英寸
- 支援長頁掃描至118 in. (299.7 cm) (限於解析度300 dpi)
- 採用發光二極體(LED)光源，不需暖機即可立即掃描!
- 掃描文件 (磅數:52~105 g/m<sup>2</sup>) 及塑膠卡 (厚度最大支援0.76mm)

#### 採用鋰電池設計，小巧輕便

ScanQ DW 系列專為行動商務而設計，重量只有600克，可以單手輕鬆地握住，不需要電腦，只要插入紙張，就可以掃描完整的A4文件。採用可充電式鋰電池，不需要任何連接線，你可以在飛機上、車上、或任何地方使用ScanQ DW 系列，迅速將你的文件數位化，分享給朋友！



#### 適合掃描文件及塑膠硬卡

擁有先進的筆直型進紙路徑與優異的圖像處理技術，ScanQ DW雖然小巧，但可以支援多種尺寸的文件包括A4紙張及塑膠硬卡等，並且根據原稿尺寸自動裁切，及校正歪斜的角度，提升掃描的品質與效率。掃描範圍從小如單據 (2.0 x 2.9英寸) 到商用文件(8.5 x 14英寸);可以容納厚度介於52到105 g/m<sup>2</sup>的紙張，甚至塑膠卡如身份證、健保卡、駕照、會員卡等(厚度小於0.76公厘)，都可以平穩地掃描，既迅速又不會傷害紙張及卡片。

#### 採用節能的LED光源，不需要等待暖機的時間

ScanQ DW 系列開機後可以立刻使用，不需要任何暖機時間! 另外，ScanQ DW 系列更提供智慧型自動關機功能省電更多並且更環保!

#### 方便的行動列印與掃描功能

本產品可以用無線的方式與行動裝置連接起來，透過虹光專為ScanQ DW開發的行動APP，本產品可以讓你從行動裝置內下達列印與掃描的指令，充分享受無線傳輸的樂趣與便利!

#### 透過PaperAirX應用軟體，傳送影像至雲端

如果要使用進階的影像處理功能或將影像直接掃描至雲端，ScanQ DW 系列也可以讓你將掃描器連接到電腦，透過掃描軟體來使用各種進階的影像處理功能，或是透過PaperAirX應用軟體，讓你用一個按鍵就可以掃描並將影像傳送到雲端伺服器例如Google Drive、Evernote、Dropbox、以及Microsoft SharePoint等，也可以將影像直接傳送到e-mail、印表機、及其他應用軟體等，使掃描的工作更輕鬆、更流暢!

#### 我們附贈的軟體

虹光ScanQ DW隨機附贈 TWAIN、PaperAir及PaperAir App等應用軟體，使用者可以充分利用這些軟體，截取、編輯、以及管理影像檔，提升影像的品質及工作的效率。

# ScanQ DW

## 虹光PaperAir

-PaperAir讓您掃描圖像並將其保存到雲端伺服器，以便從幾乎任何地方快速輕鬆地訪問！



The PaperAir main screen

掃描器隨附易於使用的 PaperAir 軟件應用程序。只需按下掃描儀按鈕，PaperAir 即可掃描圖像並將其發送到您最喜歡的目的地，包括印表機、電子郵件、共享文件夾和流行的雲服務器，例如 \*Google Drive、Dropbox、Evernote、OneDrive、Office 365、SharePoint 或 FTP。最好的是，可以通過 OCR (光學字自識別) 過程轉換可搜索的 PDF 文件。

## PaperAir App



本產品具有無線網路 (Wi-Fi) 的功能。當一個行動裝置例如平板電腦或手機內安裝了掃描的應用軟體(PaperAir App)後，行動裝置即可下達掃描的指令，同時掃描的影像也可以傳送到行動裝置中。

從行動 App 商店如 Google Play 中下載免費的行動掃描應用軟體(PaperAir App) 到你的行動裝置中。在你的行動裝置中，點選 設定 >Wi-Fi，然後再選擇Avision-xxxx 作為你的無線網路名稱(SSID)。最後點選[PaperAir] App ( ) 行動應用軟體來開啟此應用軟體。幾秒鐘後，主要畫面會出現。

檢查預設的掃描設定是否符合你的需求，如果不是，請選擇其他選項。最後點選下方的 [Start scan]掃描按鍵，開始進行掃描。



掃描 QR code 下載 PaperAir App

## 虹光 TWAIN 掃描器驅動程式



容易使用的操作介面，具有多種實用的功能如自動偵測彩色文件、自動色彩校正、去除空白頁、去除雜點、重疊進紙偵測等，使影像更加完美，掃描的工作更順暢。

功能特色:

- 自動歪斜校正功能
- 去除雜點功能
- 自動旋轉
- 負片效果 / 鏡射效果
- 自動裁切
- 濾除色頻功能
- 自動色彩校正
- 智慧影像優化處理
- 自動多張影像
- 自動偵測彩色文件

PaperAir



### Avision ScanQ DW 產品規格

光學元件:	CIS (接觸式圖像感測器)
介面:	USB2.0
掃描解析度:	600 dpi
輸出位深:	24-bit color, 8-bit grayscale, 1-bit B&W
USB 電源:	5Vdc, 500mA
最大掃描範圍:	8.5" X 14" ( 216 x 356 mm )
最小掃描範圍:	2.05" x 2.91" ( 53 x 74mm )
紙張厚度:	52~105 g/m <sup>2</sup>
速度 (A4, 單面):	300 dpi Color : 4秒
掃描材質:	一般紙張, 塑膠硬卡, 照片
操作溫度:	10°C ~ 35°C
環境濕度:	15%~85% RH
尺寸:	312 x 66 x 49 mm ( 12.2 x 2.59 x 1.92 in. )
重量:	600 g ( 1.32 lb.)

規格若有變更恕不另行通知。

### 系統需求

CPU:	Intel Core i3 (2.1GHz) 或更高
Memory:	1GB (32bit Windows) 2 GB (64bit Windows)
DVD-ROM:	DVD ROM Drive
USB:	USB2.0 port
Windows Operating System:	Windows 10, 8.x, 7
內容物	
掃描器	附贈軟體
Micro USB 線	- 掃描器驅動程式
Quick Guide	- Avision PaperAir
校正卡	- Avision PaperAir App
清潔布	請至虹光官方網頁 <a href="http://www.avision.com/install">www.avision.com/install</a> 下載並執行 [Avision Update]

產品外觀及設計的圖樣時產權歸虹光精密工業股份有限公司所有。如獲產品外觀設計專利，以獲物為準。所有產品介紹內容，最終解釋權歸虹光精密工業股份有限公司所有。本廠中所理及的其她公司及其產品名稱並非其所屬公司的商標，其中所述努力圖產品僅供參考，且不作任何保證及建議。Avision對於這些產品的執行效率或任何不良任何責任。



**Avision**  
www.avision.com