



Eine kompakte und kostengünstige Dokumenten Scanner

1200
DPI

A4

Duplex
scanning

Up to
75
pages

36 72
ppm ipm
scanning speed

240"
Long
page

Ethernet

Merkmale:

- Scangeschwindigkeit bis zu 36 Seiten pro Minute/72 Bilder pro Minute im Farb- und Schwarzweißmodus
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Maximale ADF Kapazität von 75 Seiten
- Auflösung: 1200 dpi
- Der TWAIN-Treiber bietet Funktionen zur automatischen Farberkennung, zum automatischen Zuschneiden, zur Entzerrung und zur Schwellenwertbildung zur Bildverbesserung.
- Scannen langer Seiten bis zu 240"
- LED-Lichtquelle benötigt keine Aufwärmzeit
- Liefern Sie gleichzeitig Farbbilder, Graustufenbilder oder Schwarzweißbilder in einem Scan.
- Gewicht: 2.96 kg

Übersicht

Der Avison AD136N kombiniert einen Flachbettscanner mit dem Komfort eines 75-Seiten-ADF und ist eine kompakte und kostengünstige Scanlösung mit einer Geschwindigkeit von 36 Seiten pro Minute/72 Bilder pro Minute bei 300 dpi. Die Kombination aus hoher Produktivität und Erschwinglichkeit macht diese Serie zur ersten Wahl, wenn es darum geht, die Gesamtkosten für das Scannen zu senken.

Automatisches Zuschneiden mehrerer Bilder

Darüber hinaus verfügt der Scanner über die praktische Funktion zum Zuschneiden mehrerer Bilder. Mit dieser Funktion können Dokumente unterschiedlicher Größe, wie Fotos, Ausweise oder Visitenkarten, auf das Flachbett gelegt werden, und der Scanner kann die Bilder entsprechend der Originalgröße der Dokumente in einem einzigen Scanvorgang zuschneiden und mehrere Bilder erstellen.




Bequemes Scannen ohne Computer

Eine direkte USB-Schnittstelle steht zum Scannen von Dateien auf Ihren USB-Stick zur Verfügung.

Ein WLAN-Netzwerkscanner

Nachdem Sie über das Ethernet-Kabel eine Verbindung zum LAN hergestellt haben, installieren Sie das Netzwerk-Setup-Tool von Avison – die Virtual Scanner Link-Software –, um den Scanner im LAN zu finden und eine Verbindung herzustellen. Anschließend können Sie einen Scanvorgang entweder direkt von Ihrem Computer aus oder über die Taste am Scanner starten.

Das Beste daran ist, dass Sie mit dem Netzwerkscanner zu anderen Computern im LAN wechseln können, sodass alle Benutzer im LAN den Scanvorgang nutzen und die Bilder auf ihren eigenen Computern speichern können!



Farb- und Grafik-LCD-Display

Der AD136N ist dank seines LCD-Displays und der Tasten auf dem Bedienfeld einfach zu bedienen. Durch Auswahl Ihres Ziels und Drücken der Taste „Scan“ kann der Scanvorgang durchgeführt und das gescannte Bild an die von Ihnen angegebene Zielanwendung wie E-Mail, Drucker oder Ihre bevorzugte Bildbearbeitungssoftware gesendet werden. Für unterschiedliche Scan-Anforderungen können bis zu neun häufig verwendete Scan-Einstellungen und Ziele voreingestellt werden.

1	iScan(Image)
2	iScan(OCR)
3	Scan To App
4	E-Mail
5	Printer

Leistungsstarke gebündelte Software-Anwendungen

Der AD136N wird mit TWAIN-Treibern geliefert und ist mit einer Reihe von leistungsstarken Softwareanwendungen ausgestattet, darunter Avison Button Manager V2.

Avision | AD136N Dokumenten Scanner

Avision's Button Manager V2


AVScanX

Nuance PaperPortSE14


Beendet Ihren Scan mit einem einzigen Schritt

Das intelligente Dokumentenmanagement-Tool


Die professionelle Wahl zum Organisieren und Teilen Ihrer Dokumente



The Button Manager V2 main



The AVScan X main screen



The PaperPort SE14 main screen

Mit Button Manager V2 können Sie Ihre Bilder ganz einfach scannen und mit einem einzigen Knopfdruck an Ihre bevorzugten Ziele senden. Die neue Version verfügt nun über eine innovative Funktion, mit der Sie gescannte Dokumente automatisch in beliebige Cloud-Speicher wie Google Docs, Microsoft SharePoint oder FTP hochladen können. Darüber hinaus können Sie mit der iScan-Funktion das gescannte Bild nach einem optischen OCR-Verfahren (Optical Character Recognition) in Ihren Texteditor wie Microsoft Word einfügen, um Ihre Arbeit einfach und schnell zu erledigen.

Die Dokumenten-Bildgebung ist der allererste Schritt des Dokumentenmanagements. Allerdings können Bilder von schlechter Qualität zu ernsthaften Problemen bei späteren Indizierungs- oder Speicherprozessen führen. Dies kann die Arbeitskosten für das Scannen erhöhen und die OCR-Genauigkeit verringern. AVScan X stellt sicher, dass alle Dokumente beim Scannen überprüft und optimiert werden, sodass die Bildqualität garantiert ist, bevor sie für andere Zwecke verwendet werden können. AVScan X ist eine intelligente Lösung für das Scannen und die elektronische Ablage. AVScan 5.0 verfügt über einzigartige Funktionen, die gescannte Informationen in elektronische Dokumente konvertieren und indexieren, um eine einfache Speicherung und schnelle Wiederauffindung zu ermöglichen.

PaperPortSE14 ist die beliebteste Scan- und Dokumentenverwaltungslösung von Nuance, die speziell für den Einsatz im Homeoffice entwickelt wurde. PaperPortSE14 ist teils traditioneller Aktenschrank, teils digitaler Dokumenten-Desktop und bietet die schnellste und einfachste Möglichkeit, Ihre Dokumente zu scannen, zu teilen, zu suchen und zu organisieren. Darüber hinaus ermöglicht PaperPortSE14 Ihnen nun jederzeit und überall Zugriff auf Ihre wichtigsten Dateien – ganz bequem über einen PC, Mac, iPhone, iPad oder ein Android-Gerät.



Avision AD136N Produkt Spezifikationen

Papierzuführung:	ADF 75-Seiten Kapazität mit Flachbett
Scanning Technologie:	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle:	LED
Dokumentgröße (ADF):	Max. 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) Min. 76.2 x 148 mm (3.0 x 5.83 in.)
Dokumentgröße (FB):	Max. 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.)
Langseitiger Modus:	6090 mm (240 in.)
Scanngeschwindigkeit (ADF):	36 PPM / 72 IPM (Farbe, A4, 300dpi)
Scanngeschwindigkeit (FB):	4.5 Sekunden
Papierdicke:	60~105 g/m ² (16~28 lb.)
Optische Auflösung:	ADF: 600 dpi; FB: 1200 dpi
Ausgabeauflösung:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 und 1200dpi
Ausgabeformate:	S/W, Graustufen, 24-bit Farbe
Dateiformate:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF, Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML
Mitgelieferte Software:	Button Manager V2, AVScanX, PaperPort SE14, Virtual Scanner Link
Schnittstelle/Treiber:	USB 3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS
Netzwerkverbindung:	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb
Stromversorgung:	Eingabe: 100~240VAC, 50/60 Hz Ausgabe: 24V, 1.5A
Stromverbrauch:	In Betrieb: <17 W Bereit: <7 W Ruhezustand: <1.9 W Aus: <0.21 W
Akustischer Lärm:	In Betrieb: 53 db Bereit: 45 db
Umweltfaktoren:	Betriebstemperatur: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Betriebsfeuchtigkeit: 10% to 85%
Abmessungen (WxDxH):	404.6 x 346 x 127.1 mm (15.8 x 13.4 x 4.9 in.)
Gewicht:	2.96 kg (6.5 lb.)
Empfohlener täglicher Arbeitsvolumen:	Bis zu 1500 Seiten

We have endeavored to ensure that the information in this manual is accurate and that Avision is not responsible for any errors or omissions. The actual configuration, software, hardware should be accompanied with the specification described in the purchase agreement. Avision Inc. owns the intellectual property rights of the product control and design and the product outlook and design are subject to change. Avision reserves the right to the interpretation of the product description. Avision, Inc. All rights reserved. Other company and product names mentioned in this document are trademarks of their respective companies. Wherein the third party product is for reference only and Avision does not warrant these products nor is responsible for the efficiency or use of these products.

System Anforderungen

CPU:	Intel Core i3 (2.1 GHz) oder höher
Speicher:	2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
USB:	USB3.2 Gen 1x1 port
Windows® Betriebssystem:	- Windows® 11,10,8,7
Linux Betriebssystem:	- Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu
MAC Betriebssystem:	- macOS10.12~10.15, macOS11 BigSur, - macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, - macOS14 Sonoma
Inhalt:	Scanner, Stromversorgung, Kurzanleitung, USB3.2 Gen 1x1 Kabel
Mitgelieferte Software:	- Scanner Treiber (* TWAIN/ISIS/MAC/ Linux Treiber) - * Avision Button Manager V2 - * Avision AVScanX - * Nuance PaperPortSE14 - * Virtual Scanner Link * Download and run [Avision Update] at www.avision.com/install * Download and run [Avision Update] at www.avision.com/download



Avision
www.avision.com