





高速、高容量的 生產型掃描器


















特色

- 申掃描速度最高可達130 ppm / 260ipm (300 dpi·彩色/灰階/黑白)
- 支援文件至 308 x 432 mm (A3) (12.15 x 17 in)
- 具有大而清晰的LCD 液晶顯示螢幕
- 先進的反轉式滾輪設計使進紙更順暢
- 自動進紙器 (ADF)可容納500頁 (80 g/m², 20 lb.)
- 透過附贈軟體 Button Manager V2 ·按下掃描按鍵可以將影像傳至雲端 伺服器(包括Google Drive、微軟 SharePoint、或FTP)
- 具有偵測訂書針的功能
- 具有彎曲或筆直的退紙路徑
- 長文件掃描: 218英吋 (<300 dpi, 單面)/ 236英吋 (<200 dpi)
- 三組超音波敢應器偵測進紙是否重疊 、避免漏掃
- 採用節能省碳的發光二極體 (LED)技 術
- USB3.2 Gen 1x1介面

虹光新型高速生產型掃描器·附有可容納500張文件的自動進紙器·單面掃描速度可達每分鐘130頁·雙面掃描速度可達每分鐘260個影像·是處理繁重、及高掃描量需求的最佳選澤。結合了反向滾輪與先進的進紙技術·加上三組超音波感應器偵測重疊的紙張·AD8120P是一台體機小、速度快、同時具有極優異的進紙能力與可靠性的掃描器。

雙燈管設計,有效移除皺摺紙的陰影

AD8120P文件掃描器內建可長期使用的雙燈管·這些不含水銀的燈管可以提供最大的亮度·輕鬆地移除皺摺紙的陰影。



三組超音波感應器,有效偵測重疊 進紙

具有超音波進紙檢測的功能·可以精密偵測 重疊進紙的情形·並作出警示·靈敏度極高 ·可徹底杜絕漏掃現象。

彎曲或筆直的退紙路徑

本系列掃描器提供彎曲或筆直的退紙路徑,使用者可以根據需求來做彈性的運用。開啟本產品的後蓋後,紙張即可筆直地從產品的後端退出。選擇筆直的退紙路徑可以確保掃描較厚、長頁文件、以及較薄文件時的穩定性與效率。

超大液晶螢幕

透過大而清晰的1.77英 时液晶螢幕AD8120P 的操作變得更容易使用 · 選擇按鍵號碼(掃瞄 目的地)· 然後按下"掃描"按鍵·即可完成掃描 描"按鍵·即可完成掃描· 並將影像連結至您 需要的目的地· 如電子



郵件、印表機、或影像編輯應用軟體等。

具備列印器

透過與列印器的結合,虹光AD8120P文件掃

描能在印期目由,原尋效器,每出、及這掃稿、的具可張英時自些描可追歸有以文數間訂序的以蹤明,所述的一次,訊號影同,。印使的元文息或像時達的用正、件。文連被到功者面日數藉字同搜有



透過Button Manager V2 將掃瞄影 像直接傳送到雲端

Button Manager V2軟體可以讓你用一個按鍵就可以掃描並將影像傳送到雲端伺服器例如Google Drive, Dropbox, Evernote, Facebook, 以及Microsoft SharePoint等,也可以將影像儲存為可搜尋的PDF 檔、JPEG、BMP, 或 GIF 的影像格式,並且把影像直接傳送到到e-mail、印表機、及其他應用軟體等。

AD8120P 生產型掃描器

一個步驟就可以完成掃描

-Avision Button Manager V2



The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 提供你一個非常迅速又容易的方法來完成掃描的工作。 只要輕輕按一下掃描器上的「Scan」按鍵·就可以完成文件的掃描,把紙張文件轉為JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的圖檔格式·並且把圖檔直接連結到預設的檔案夾或應用軟體·例如·e-mail、印表機、或其他影像編輯應用軟體·簡化了繁雜的掃描工作。

管理數位文件最理想的工具 -Avision AVScan X



AVScan X

將文件影像化是管理數位文件的第一步。如果 影像品質不好·可能會對儲存或搜尋影像造成 嚴重的問題·例如會降低文字的辨識(OCR)能 力而進一步影響搜尋的結果,以及增加你需要重 新掃描的時間。使用AVScan X來掃描文件,透 過各種適當的設定,可以確保文件在掃描時·得 到最佳的品質,並更有效地作進一步的處理。 AVScan X 是一個智能型掃描文件及存檔的解 決方案·它具有多種先進的功能·可以將文件 數位化並將文件有效地轉化為可搜尋的檔案· 方便日後的查詢·是管理數位化文件最理想的 工具。

管理及分享文件最專業的選擇 -PaperPort SE 14



PaperPort SE 14 使用界面

PaperPort SE 14 是一個可以迅速將堆積如山的文件及照片數位化·並讓你迅速在網路上搜尋、使用及分享這些數位文件的軟體。有了 PaperPort SE 14·從此不需要在堆積如山的文件中·辛苦地找尋你要的文件了。PaperPort SE 14讓文件的數位化變得輕鬆又容易,因為它可以迅速地多頁的文件轉成非常普遍的可攜式文件格式 PDF、或JPEG、及其它圖檔格式等·並讓你將圖檔直接用拖拉的方式連結到其他的應用軟體·非常方便好用而不需花額外的時間學習·是家用與小型辦公室影像處理的最佳選擇!

















Avision AD8120P 產品規格

| 進紙方式: | 自動進紙, 一次可放500頁 | - |
|----------|--|--|
| 光學元件: | CIS | • |
| 光源: | LED (LIGHT BAR) | |
| 塑膠卡片厚度: | 1.25 mm | 具體配置 (軟體、硬體)以實際銷售配置為準。 具體配置 (軟體、硬體)以實際銷售配置為準。 工工作厂的基本的工作等。 (1997年) |
| 長紙張模式: | 6000 mm (236 in.) | |
| 掃描尺寸: | 最小(單張進紙): 50 x 65 mm (2 x 2.5 in.) | 64年 |
| | 最小(多張進紙): 50 x 85 mm (2 x 3.3 in.) | 器 報 |
| | 最大 308 x 432 mm (12.12 x 17 in.) | 報 |
| 掃描速度: | 130 PPM/ 260 IPM (color, A4, 200 dpi) | |
| | 130 PPM/ 260 IPM (color, A4, 300 dpi) | 2000年 |
| 紙張厚度: | U型路徑: 20~200 g/m² (5~53 lb.), 20 g/m² (單張進紙) | ※影情配置為準。 ※影情配置為準。 ※影響整件釋構配置為準。 ※影響的音響的音響的音響的音響的音響的音響的音響的音響的音響。 |
| | 直通路徑: 20~413 g/m² (5~110 lb.), 20 g/m² (單張進紙) | 三 公 一 |
| 光學解析度: | 600 dpi | 最 25 |
| 輸出解析度: | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi | 本 本 本 本 本 は は は は は は は は は は は は は |
| 輸出檔案格式: | B/W, greyscale, 24-bit color | 配置(|
| 支援檔案格式: | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF | を記録し |
| | Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, | 井舎子 大学 八字子 八字子 |
| | DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML. | 画 一 一 一 一 一 一 一 一 |
| 附贈軟體: | Avision Button Manager V2, Avision AVScan X | 上述高 |
| | Nuance PaperPort SE 14 | · 學是 |
| 介面/驅動程式: | USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN , ISIS | 部子 開 |
| 電源供應: | 輸入: 100~240 VAC, 50/60 Hz, 輸出: 24V/6.25A | 44.4 |
| 耗電量: | 操作: <92 W 就緒: <17 W | 1000年 |
| | 節電: <0.28 W 關機: <0.28 W | おから |
| 環境條件: | 操作溫度:10℃to 35℃ (50℃ to 95℃) | Wisio William |
| | 操作溼度: 10% to 85% | 開報 |
| 噪音干擾: | 待機: <25 dB 操作: <55 dB | 2000年11日 |
| 尺寸 | 最大: 460 x 784 x 362 mm (18.1 x 30.8 x 14.2 in.) | 等的已經的,每個大手冊上的問訊準備AxionH印刷如子字指導不會算,上述配置權任參考 具體配質 保健,發展以實際發展記載為 原外表現及設計的知識機能應所決勝的工業解析AxionH印刷如子字指導不會算,上述配置個任參考 具體配質 保健 第一個大學及設計的知識機能層子供養型工業股份有限公司所有,如應品外集及設計變態,以實物為一所有產品介紹存業。最終有解釋關鍵 |
| (WxDxH): | 最小: 460 x 446 x 362 mm (18.1 x 17.5 x 14.2 in.) | ・ |
| 重量: | 25 kg (55 lb.) | - 七级 · 电位 · 电 |
| 每日建議使用量: | 100,000 頁 | 部額 f 組 数 f |
| 重疊進紙偵測: | 超音波 | 表 報 報 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 |

系統需求

| -3-10-113-3 |
|---|
| CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) 或更高 |
| Memory: 2GB (32ibit Windows) |
| 4GB (64bit Windows) |
| DVD-ROM: DVD ROM Drive |
| USB: USB3.2 Gen 1x1 |
| Windows® Operating System: |
| Windows® XP, SP3, Vista, 7, 8.x ,10 (32 & 64 bit) |
| |
| 包裝內容 |
| 掃描器 |
| 電源線 |
| Quick Guide |
| USB3.2 Gen1x1線 |
| CD-ROM 包含: |
| -掃描器驅動程式 |
| (TWAIN/ ISIS/ WIA Driver) |
| -Avision Manager V2 |
| -Avision AVScan X |
| -Nuance PaperPort SE 14 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



www.avision.com