

简约风格 按键扫描

仅需要按一个按键,就可轻松地完成扫描、
复印及邮件的传递



- 按一下扫描仪上按键,就可以完成文件的扫描,并且把图档直接连接到预设的应用软件中
- 完成A5尺寸的文件扫描只需要1.8秒
- 高速USB2.0的接口
- TWAIN扫描驱动程序
- 捆绑应用软件包含 Avison Button Manager

外型轻薄时尚,影像品质佳

虹光AVA5 Plus 小尺寸平板扫描仪是专为证件扫描电脑化而设计的,属于护照型彩色扫描仪,目的在于协助处理旅馆饭店业者建置客户资料管理、系统查询,以精简人工工时,提升效率及服务品质。

除此之外AVA5 Plus 亦可扫描护照、身分证、驾照、相片、信用卡、收据、办公室备忘录等小型文件,配合适当的文字辨识软件、相片管理软件或是出入境管理系统,来进行资料登录管理,是您进行工作环境全面e化绝佳帮手。

更值得一提的是,捆绑的应用软件包含由虹光所研发的Button Manager,提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻按一下扫描器上的按键,就可以完成文件的扫描,把纸张文件转为可搜寻式PDF档案格式或JPEG、TIFF、BMP、或 GIF的图档格式,并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件,例如,e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件,简化了繁杂的扫描工作。


我们捆绑的软件

虹光AVA5 Plus 平台扫描仪随机捆绑 TWAIN、扫

描仪驱动程序,完整版的虹光按键应用软件 -Avison Button Manager应用软件,使用者可以充分利用这些软体,截取、编辑、以及管理影像档,提升影像的品质及工作的效率。

一个步骤就可以完成扫描

-Avison Button Manager V2



Button Manager提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻按一下扫描仪上的「Scan」按键,就可以完成文件的扫描,把纸张文件转为JPEG、BMP,或 GIF的图档格式,并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件,例如,e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件,简化了繁杂的扫描工作。

Avision AVA5 Plus A5 轻薄型平板扫描仪

虹光 TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作介面，具有多种实用的功能如自动侦测彩色文件、自动色彩校正、去除空白页、去除杂点等，使影像更加完美，扫描的工作更顺畅。

自动色彩校正

根据原稿的内容选择图片、文件或混合模式，以得到最佳的扫描影像。



校正后




无校正

自动多张影像

虹光 TWAIN使用者介面可一次扫描，即自动产生数张不同影像模式的



原稿



黑白模式



灰阶模式



彩色模式

自动多张影像

如果你的扫描仪附有平板，这个选项可以让你把多张不同尺寸的文件如照片、身分证、或名片等放在扫描仪的平板上



影像 1

影像 2

影像 3

滤除色频功能

自动滤除影像中红、蓝、绿任一色频。如果你的原稿含有红色的背景或浮水印，选择滤除红色色频，扫描后，红色的背景或浮水印即会消失，使得文字更加清晰，有助于提高OCR(光学文字辨识)的正确性。



原稿

灰度模式

去除红色色频后

负片效果 / 镜射效果

可依使用者的需求来进行负片及镜射(左右影像相反)的效果。



负片效果



镜射效果



Avision AVA5 Plus 轻薄型平板扫描仪参数

进纸方式:	平板式扫描
光学元件:	CIS(接触式图像传感器)
纸张尺寸:	最大 148 mm x 210 mm (5.8 in x 8.2 in)
扫描速度:	1.8 秒
(B/W, A5,200 dpi)	
光学分辨率:	1200 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
输出档案格式:	B&W, grayscale, 24-bit color
捆绑软件:	Avision Button Manager PaperPort 11
接口/驱动程序:	USB 2.0 / TWAIN
电源供应:	输入: 100-240 VAC, 50/60 Hz 输出: 12V, 1.25A
能耗:	<9 W
环境条件:	操作温度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作湿度: 10% to 85%
噪音干扰:	待机: <45 dB 使用中: <56 dB
尺寸(W x D x H):	275 mm x 270 mm x 38 mm (10.8 in x 10.6 in x 1.5 in)
重量:	1.1 kg (2.4 lbs)
每日建议使用量:	1,000页

系统需求

- Pentium 4 或更高
- Windows® XP/ 2000 / Vista / 7
- 128MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
- CD-ROM drive
- USB port

包装内容

- AVA5 Plus平板扫描仪
- 电源线
- USB 2.0线
- CD光盘包含:
 - 扫描仪驱动程序 (TWAIN驱动程序)
 - Avision Button Manager



我们已经尽力确保本手册上的信息准确。Avision对印刷或文字错误不负责。上述配置仅供参考，具体配置(软件、硬件)以实际销售配置为准。产品外观及设计的知识产权归虹光精密工业股份有限公司所有，如遇产品外观及设计变动，以实物为准。所有产品介绍内容，最终解释权属虹光精密工业股份有限公司所有。本文件中所提及的其他公司及产品名称是其所属公司的商标，其中所述协力厂商产品仅供参考，且不作任何保证及建议。Avision对于这些产品的执行效率或使用不承担任何责任。

Avision
www.avision.com

虹光精密工業股份有限公司
新竹科學工業園區研新一路20號
Tel: 886-3-5782388 Fax: 886-3-5777017